



Modularna oprema i spratne table

Zaštita:


- LR
- DX-E
- DX
- DX-H
- DX-D
- DX-L
- DX-IS



str. 421
LR
automatski osigurači
od 2 do 63 A
6000-6 kA




str. 426
DX-H
automatski osigurači
od 2 do 125 A
10 000-25 kA




str. 430
Diferencijalne
zaštitne sklopke
sa automatskim
osiguračem

Odvodnici prenapona i nosači cilindričnih osigurača




str. 438
Odvodnici prenapona

Sklopke, komande, indikatori, releji, kontaktori i tajmeri




str. 442
Preklopne sklopke



str. 448
Vremenski releji

Dimeri, transformatori i napajanja



str. 453
Dimeri, daljinski i
kontrolisani dimeri

- Nedbox
- Ekinox
- Ekinox S
- Ekinox NX
- Ekinox TX
- Practibox
- Plexo³



str. 456
Tabela izbora
ugradnih razvodnih
tabli




str. 462
Ekinox i Ekinox S
nadgradne razvodne
table




**Automatski
osigurači**
DX
10 kA
(str. 424)




Practibox
ugradne
razvodne table
6 do 36 modula
(str. 460)




str. 421
LR
diferencijalne
zaštitne sklopke




str. 424
DX-E
automatski osigurači
od 6 do 63 A
[6000]-6 kA




NOVO
str. 424
DX
automatski
osigurači
od 6 do 63 A, 10 kA




str. 424
DX
automatski osigurači
od 0.5 do 63 A
[6000]-10 kA



str. 427
DX-D
automatski osigurači
od 1 do 125 A
[6000]-15 kA, D kriva




str. 428
DX-L automatski
osigurači od 10 do 63 A,
50 kA i dodatni moduli
diferencijalne zaštite



str. 428
DX
dodatna oprema




str. 429
DX-IS
izolacione sklopke
od 16 do 125 A




str. 431
Dodatni moduli
diferencijalne
zaštite




str. 432
Diferencijalne
zaštitne sklopke



str. 433
Motorno-zaštitni
prekidači



str. 439
Odvodnici prenapona
za telefonske linije




str. 442
Rastavljači za
cilindrične osigurače




str. 443
Tasteri/prekidači
i indikatori




str. 443
Impulsni releji



str. 445
Kontaktori




str. 447
Stepenišni
automati




str. 449
Programabilni
tajmeri
analogni




str. 451
Programabilni tajmeri
sa digitalnim
displejom



str. 452
Foto-osetljivi
prekidači



str. 454
Transformatori,
zujalice i zvona




str. 455
Monofazna
napajanja



str. 457
Nedbox
ugradne razvodne
table




str. 458
Ekinox NX i TX
ugradne razvodne
table



NOVO
str. 460
Practibox
ugradne razvodne
table



str. 461
Tabela izbora
nadgradnih
razvodnih tabli




str. 463
Nedbox
nadgradne razvodne
table



str. 465
Ekinox TX
nadgradne razvodne
table



NOVO
str. 467
Plexo³ IP 65
nadgradne
razvodne table



str. 468
Napojne sabirnice i
distributivni blokovi



Plexo³
IP 65
vodootporne
razvodne table
(**str. 467**)

LR : automatski osigurači i diferencijalna zaštita

LR serija obezbeđuje jednostavna rešenja za zaštitu ljudi i imovine za stambene prostore

Serija


AUTOMATSKI OSIGURAČI

- B i C krive
- Opseg: 2 do 63 A
- 1P, 2P, 3P, 4P
- Prekidna moć:
IEC 60947-2
10 000 A na 127/220 V~
6 000 A na 230/400 V~



DIFERENCIJALNE ZAŠTITNE SKLOPKE

- AC i A tip
- Opseg: 25, 40 i 63 A
- Osetljivost: 30, 100 i 300 mA
- 2P i 4P
- Test dugme



LEGRAND PREDNOSTI

- 1 Kompletna serija
- 2 Specijalno označavanje sa prednje strane
- 3 Žabice na dnu za fiksiranje na šinu

LR™ 6 000

automatski osigurači od 2 A do 63 A - B i C kriva
diferencijalne zaštitne sklopke - tip AC i A



6048 05



6048 35



6048 50



6021 93



6021 53



Tehničke karakteristike (str. 434)

- automatski osigurači: prema standardu IEC 60898
- Prekidna moć: 6 000 - IEC 60898 - 230/400 V~ / 6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~
- 10 000 - IEC 60898 - 127/220 V~ / 10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~
- Ne prihvata dodatnu opremu, i dodatne module
- diferencijalne zaštitne sklopke: prema standardu IEC 61008-1
- Ne prihvata dodatnu opremu

Pakovanje	Kat. br.		Automatski osigurači	
10	B kriva	C kriva	Jednopolni - 230/400 V~	
	-	6048 00	In	Broj modula
	-	6048 01	2 A	1
	6049 02	6048 02	4 A	1
	6049 03	6048 03	6 A	1
	6049 04	6048 04	10 A	1
	6049 05	6048 05	13 A	1
	6049 06	6048 06	16 A	1
	6049 07	6048 07	20 A	1
	6049 08	6048 08	25 A	1
	6049 09	6048 09	32 A	1
	6049 10	6048 10	40 A	1
	6049 11	6048 11	50 A	1
6049 11	6048 11	63 A	1	
5	B kriva	C kriva	Dvopolni - 400 V~	
	6049 17	6048 17	In	Broj modula
	6049 18	6048 18	6 A	2
	6049 19	6048 19	10 A	2
	6049 20	6048 20	13 A	2
	6049 21	6048 21	16 A	2
	6049 22	6048 22	20 A	2
	6049 23	6048 23	25 A	2
	6049 24	6048 24	32 A	2
	6049 25	6048 25	40 A	2
6049 26	6048 26	50 A	2	
6049 26	6048 26	63 A	2	
1	B kriva	C kriva	Tropolni - 400 V~	
	6049 32	6048 32	In	Broj modula
	6049 33	6048 33	6 A	3
	-	6048 34	10 A	3
	6049 35	6048 35	13 A	3
	6049 36	6048 36	16 A	3
	6049 37	6048 37	20 A	3
	6049 38	6048 38	25 A	3
	6049 39	6048 39	32 A	3
	6049 40	6048 40	40 A	3
	6049 41	6048 40	50 A	3
6049 41	6048 41	63 A	3	
1	C kriva	In	Četvoropolni - 400 V~	
	6048 47	6 A	Broj modula	
	6048 48	10 A	4	
	6048 50	16 A	4	
	6048 51	20 A	4	
	6048 52	25 A	4	
	6048 53	32 A	4	
	6048 54	40 A	4	
6048 55	50 A	4		
6048 56	63 A	4		

Pakovanje	Kat. br.		Diferencijalne zaštitne sklopke	
			Dvopolne - 230 V~ - 30 mA	
	AC tip	A tip	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	6021 36	-	25	2
1	6021 37	6021 93	40	2
1	6021 38	-	63	2
			Dvopolne - 230 V~ - 100 mA	
1	6021 39	-	25	2
1	6021 40	-	40	2
			Dvopolne - 230 V~ - 300 mA	
1	6021 42	-	25	2
1	6021 43	-	40	2
1	6021 44	-	63	2
			Četvoropolne⁽¹⁾ - 400 V~ - 30 mA	
1	6021 46	-	25	4
1	6021 47	6021 94	40	4
1		6021 95	63	4
			Četvoropolne⁽¹⁾ - 400 V~ - 100 mA	
1	6021 49	-	25	4
1	6021 50	-	40	4
			Četvoropolne⁽¹⁾ - 400 V~ - 300 mA	
1	6021 52	-	25	4
1	6021 53	-	40	4

Dodatni pribor

Jednopolna napojna sabirnica


Dvostrana: plava za nulu, crna za fazu

Dužina	Maks. broj uređaja
1 red	13
Metar	57



Tropolna napojna sabirnica

1 red	4
Metar	19



Zaštitna krajnja kapa

Za jednopolne-faza/jednopolne-nula
Za tropolne



Dovodni priključak












Za jednopolne napojne sabirnice
Priključak: 4 do 25 mm² - IP 2 x
Za sve tipove napojnih sabirnica
Priključak: 6 do 35 mm²




(1) Nula sa desne strane
(2) Opremljeno sa zaštitnom krajnjom kapom

Lexic modularna oprema za postavljanje na DIN šinu

Legrand Lexic modularna oprema za postavljanje na DIN šinu, omogućava slobodu aranžiranja po želji u Vašoj razvodnoj tabli, i daje kompletan i inovativan izbor funkcija


IZBOR		
• automatski osigurač 	• taster i prekidač 	• zujalica, zvono 
• izolaciona sklopka 	• indikator 	• utičnica 
• diferencijalna zaštita 	• impulsni rele 	• napajanje 
• diferencijalna zaštita sa automatskim osiguračem 	• kontaktor 	• dimer, daljinski kontrolisani dimer 
• dodatni modul diferencijalne zaštite 	• stepenišni automat 	• analogni uređaj za merenje (str. 252) 
• signalizaciona i komandna dodatna oprema 	• vremensko rele 	• digitalni uređaj za merenje (str. 252) 
• motornozaštitni prekidač 	• fotoosetljivi prekidač 	• centralna merna jedinica (str. 252) 
• odvodnik prenapona 	• tajmer 	
• držač cevastih osigurača 	• transformator 	

ŠEMA VEZA




SLOBODA U INSTALACIJAMA

- Priključenje sabirnica
- Organizacija redova
- Distribucija preko sabirnica
- Poravnanje redova
- Nosač natpisa integrisan u uređaju




JEDNOSTAVNOST INSTALACIJA

- Dodatni pribor za automatske osigurače, izolacione sklopke i diferencijalnu zaštitu se postavlja sa leve strane uređaja
- Dodatni modul diferencijalne zaštite se postavlja sa desne strane automatskog osigurača
- Svaki uređaj se može individualno ukloniti, bez odvrtanja




STANDARDNE INFORMACIJE



>>> spratne table (str. 467)

DX™-E 6 000 - 6 kA

automatski osigurači od 6 do 63 A
B i C kriva



032 70

034 33

033 28

 Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć
6 000 - IEC 60898 - 400 V~
6 kA - IEC 60947-2 - 400 V~
Ne prihvataju dodatne module diferencijalne zaštite

Pakovanje	Kat. br.		Jednopolni - 230/400 V~	
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
10	032 66	033 82	6	1
10	032 68	033 84	10	1
10	032 69	033 85	13	1
10	032 70	033 86	16	1
10	032 71	033 87	20	1
10	032 72	033 88	25	1
10	032 73	033 89	32	1
10	032 74	033 90	40	1
10	032 75	033 91	50	1
10	032 76	033 92	63	1

	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
5	033 08	034 29	6	2
5	033 10	034 31	10	2
5	033 11	034 32	13	2
5	033 12	034 33	16	2
5	033 13	034 34	20	2
5	033 14	034 35	25	2
5	033 15	034 36	32	2
5	033 16	034 37	40	2
5	033 17	034 38	50	2
5	033 18	034 39	63	2


	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	033 22	034 47	6	3
1	033 24	034 49	10	3
1	033 25	034 50	13	3
1	033 26	034 51	16	3
1	033 27	034 52	20	3
1	033 28	034 53	25	3
1	033 29	034 54	32	3
1	033 30	034 55	40	3
1	033 31	034 56	50	3
1	033 32	034 57	63	3

	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	033 68	034 89	6	4
1	033 70	034 91	10	4
1	033 71	034 92	13	4
1	033 72	034 93	16	4
1	033 73	034 94	20	4
1	033 74	034 95	25	4
1	033 75	034 96	32	4
1	033 76	034 97	40	4
1	033 77	034 98	50	4
1	033 78	034 99	63	4

DX™ - 10kA

automatski osigurači od 6 do 63 A
B i C kriva

NOVO



6062 02

6062 72

 Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć
10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Pakovanje	Kat. br.		Jednopolni - 230/400 V~	
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
10	6062 02	6062 46	6	1
10	6062 03	6062 47	10	1
10	6062 04	6062 48	16	1
10	6062 05	6062 49	20	1
10	6062 06	6062 50	25	1
10	6062 07	6062 51	32	1
10	6062 08	6062 52	40	1
10	6062 09	6062 53	50	1
10	6062 10	6062 54	63	1

Boja ručice
Zelena
Crvena
Siva
Plava
Žuta
Ljubičasta
Crna
Bela
Bakar

	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	6062 24	6062 68	6	3
1	6062 25	6062 69	10	3
1	6062 26	6062 70	16	3
1	6062 27	6062 71	20	3
1	6062 28	6062 72	25	3
1	6062 29	6062 73	32	3
1	6062 30	6062 74	40	3
1	6062 31	6062 75	50	3
1	6062 32	6062 76	63	3

Boja ručice
Zelena
Crvena
Siva
Plava
Žuta
Ljubičasta
Crna
Bela
Bakar

Dodatni pribor za automatske osigurače (str. 428)

Sabirnice (str. 468)

DX™ 6 000 - 10 kA

automatski osigurači od 0.5 do 63 A
B i C kriva



063 72



062 02




064 68



064 91



063 38



065 66



Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć

6 000 - IEC 60898 - 400 V~ (230 V~ za jednopolne + nula)

10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~ (230 V~ za jednopolne + nula)

Pakovanje	Kat. br.		Jednopolni - 230/400 V~		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 230 V~
1	061 52	063 68	1	1	10
1	061 53	063 69	2	1	10
1	061 54	063 70	3	1	10
1	061 55	063 71	4	1	10
1	061 56	063 72	6	1	10
10	061 58	063 74	10	1	10
10	061 60	063 76	16	1	10
1	061 61	063 77	20	1	10
1	061 62	063 78	25	1	10
10/1	061 63	063 79	32	1	10
1	061 64	063 80	40	1	10
1	061 65	063 81	50	1	10
1	061 66	063 82	63	1	10

Pakovanje	Kat. br.		Tropolni - 400 V~			
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 400 V~ 230 V~	
1	062 77	064 80	1	3	10	25
1	062 78	064 81	2	3	10	25
1	062 79	064 82	3	3	10	25
1	062 80	064 83	4	3	10	25
1	062 81	064 84	6	3	10	25
1	062 83	064 86	10	3	10	25
1	062 85	064 88	16	3	10	25
1	062 86	064 89	20	3	10	25
1	062 87	064 90	25	3	10	25
1	062 88	064 91	32	3	10	25
1	062 89	064 92	40	3	10	25
1	062 90	064 93	50	3	10	25
1	062 91	064 94	63	3	10	25

			Jednopolni + nula - 230 V~		
			Nula sa desne strane		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 230 V~
1	-	064 01	0.5	1	10
1	061 89	064 03	1	1	10
1	061 95	064 04	2	1	10
1	061 96	064 05	3	1	10
1	061 97	064 06	4	1	10
1	061 98	064 07	6	1	10
10	062 00	064 09	10	1	10
10	062 02	064 12	16	1	10
1	062 03	064 13	20	1	10
1	062 04	064 14	25	1	10
1	062 05	064 15	32	1	10
1	062 06	064 16	40	1	10

			Tropolni + nula - 400 V~			
			Nula sa desne strane			
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 400 V~ 230 V~	
1	063 31	065 39	6	4	10	25
1	063 34	065 41	10	4	10	25
1	063 36	065 43	16	4	10	25
1	063 37	065 44	20	4	10	25
1	063 38	065 45	25	4	10	25
1	063 39	065 46	32	4	10	25
1	063 40	065 47	40	4	10	25
1	063 41	065 48	50	4	10	25
1	063 42	065 49	63	4	10	25

			Dvopolni - 230/400 V~			
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 400 V~ 230 V~	
1	062 57	064 60	1	2	10	25
1	062 58	064 61	2	2	10	25
1	062 59	064 62	3	2	10	25
1	062 60	064 63	4	2	10	25
1	062 61	064 64	6	2	10	25
5	062 63	064 66	10	2	10	25
5	062 65	064 68	16	2	10	25
1	062 66	064 69	20	2	10	25
1	062 67	064 70	25	2	10	25
1	062 68	064 71	32	2	10	25
1	062 69	064 72	40	2	10	25
1	062 70	064 73	50	2	10	25
1	062 71	064 74	63	2	10	25

		Četvoropolni - 400 V~			
	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć IEC 60947-2 (kA) 400 V~ 230 V~	
1	065 55	1	4	10	25
1	065 56	2	4	10	25
1	065 57	3	4	10	25
1	065 58	4	4	10	25
1	065 59	6	4	10	25
1	065 61	10	4	10	25
1	065 63	16	4	10	25
1	065 64	20	4	10	25
1	065 65	25	4	10	25
1	065 66	32	4	10	25
1	065 67	40	4	10	25
1	065 68	50	4	10	25
1	065 69	63	4	10	25

DX™-H 10 000 - 25 kA

automatski osigurači od 2 do 125 A
B i C kriva



068 60




069 20



064 76



067 83



070 00



Tehničke karakteristike (str. 434)

U saglasnosti sa standardom IEC 60898

Prekidna moć

10 000 IEC 60898 - 400 V~

25 kA do 12.5 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Pakovanje	Kat. br.		Jednopolni - 230/400 V~		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 230 V/400 V~
1	066 92	068 53	2	1	25
1	066 93	068 54	3	1	25
1	066 95	068 56	6	1	25
1	066 97	068 58	10	1	25
1	066 98	068 59	13	1	25
1	067 00	068 60	16	1	25
1	067 01	068 61	20	1	25
1	067 02	068 62	25	1	20
1	067 03	068 63	32	1	15
1	067 04	068 64	40	1	12.5
1	067 05	068 65	50	1	12.5
1	067 06	068 66	63	1	12.5
1	-	063 83	80	1.5	12.5
1	-	063 84	100	1.5	12.5
1	-	063 85	125	1.5	12.5

Pakovanje	Kat. br.		Tropolni - 400 V~		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~
1	067 73	069 33	2	3	25 50
1	067 74	069 34	3	3	25 50
1	067 76	069 36	6	3	25 50
1	067 78	069 38	10	3	25 50
1	067 79	069 39	13	3	25 50
1	067 80	069 40	16	3	25 50
1	067 81	069 41	20	3	25 50
1	067 82	069 42	25	3	20 50
1	067 83	069 43	32	3	15 50
1	067 84	069 44	40	3	15 50
1	067 85	069 45	50	3	12.5 25
1	067 86	069 46	63	3	12.5 25
1	067 87	064 95	80	4.5	12.5 16
1	067 88	064 96	100	4.5	12.5 16
1	-	064 97	125	4.5	12.5 16

			Jednopolni + nula - 230 V~		
			Nula sa desne strane		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 230 V~
1	067 36	068 96	6	2	25
5/11	067 38	068 98	10	2	25
1	067 39	068 99	13	2	25
5/11	067 40	069 00	16	2	25
1	067 41	069 01	20	2	25
1	067 42	069 02	25	2	20
1	067 43	069 03	32	2	15
1	067 44	069 04	40	2	15
1	067 45	069 05	50	2	12.5
1	067 46	069 06	63	2	12.5

			Tropolni + nula - 400 V~		
			Nula sa desne strane		
	B kriva	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~
1	068 16	069 76	6	4	25 50
1	068 18	069 78	10	4	25 50
1	068 19	069 79	13	4	25 50
1	068 20	069 80	16	4	25 50
1	068 21	069 81	20	4	25 50
1	068 22	069 82	25	4	20 50
1	068 23	069 83	32	4	15 50
1	068 24	069 84	40	4	15 50
1	068 25	069 85	50	4	12.5 25
1	068 26	069 86	63	4	12.5 25

			Dvopolni - 230/400 V~		
	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~	
1	069 13	2	2	30	50
1	069 14	3	2	30	50
1	069 16	6	2	30	50
1	069 18	10	2	30	50
1	069 19	13	2	30	50
1	069 20	16	2	30	50
1	069 21	20	2	30	50
1	069 22	25	2	25	50
1	069 23	32	2	20	50
1	069 24	40	2	20	50
1	069 25	50	2	15	25
1	069 26	63	2	15	25
1	064 75	80	3	16	25
1	064 76	100	3	16	25
1	064 77	125	3	16	25

			Četvoropolni - 400 V~		
	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~	
1	069 93	2	4	25	50
1	069 94	3	4	25	50
1	069 96	6	4	25	50
1	069 98	10	4	25	50
1	069 99	13	4	25	50
1	070 00	16	4	25	50
1	070 01	20	4	25	50
1	070 02	25	4	20	50
1	070 03	32	4	15	50
1	070 04	40	4	15	50
1	070 05	50	4	12.5	25
1	070 06	63	4	12.5	25
1	065 70	80	6	12.5	16
1	065 71	100	6	12.5	16
1	065 72	125	6	12.5	16



Za više informacija o Z krivi, kontaktirajte nas

Dodatni pribor za automatske osigurače (str. 428)

Dodatni moduli diferencijalne zaštite (str. 428)

Sabirnice (str. 468)

DX™-D 6 000 -15 kA


automatski osigurači od 1 do 125 A
D kriva



065 89



066 36



066 62



066 71



Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć
6 000 - IEC 60898 do 63 A - 400 V~
10 000 - IEC 60898 80 A do 125 A
15 kA - IEC 60947-2 do 32 A - 400 V~
10 kA - IEC 60947-2 40 A do 125 A - 400 V~
Kratak spoj podešen između 10 i 14 In

Pakovanje	Kat. br.	Jednopolni - 230/400 V~			
	D kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 230 - 400 V~	
1	065 75	1	1	15	
1	065 76	2	1	15	
1	065 77	3	1	15	
1	065 79	6	1	15	
1	065 81	10	1	15	
1	065 82	13	1	15	
1	065 83	16	1	15	
1	065 84	20	1	15	
1	065 85	25	1	15	
1	065 86	32	1	10	
1	065 87	40	1	10	
1	065 88	50	1	10	
1	065 89	63	1	10	

Pakovanje	Kat. br.	Četvoropolni - 400 V~			
	D kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~	
1	066 65	1	4	15	25
1	066 66	2	4	15	25
1	066 67	3	4	15	25
1	066 68	4	4	15	25
1	066 69	6	4	15	25
1	066 71	10	4	15	25
1	066 73	16	4	15	25
1	066 74	20	4	15	25
1	066 75	25	4	15	25
1	066 76	32	4	15	25
1	066 77	40	4	10	20
1	066 78	50	4	10	20
1	066 79	63	4	10	20
1	066 80	80	6	10	16
1	066 81	100	6	10	16
1	066 82	125	6	10	16

	D kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~	
1	066 25	1	2	15	25
1	066 26	2	2	15	25
1	066 27	3	2	15	25
1	066 29	6	2	15	25
1	066 31	10	2	15	25
1	066 32	13	2	15	25
1	066 33	16	2	15	25
1	066 34	20	2	15	25
1	066 35	25	2	15	25
1	066 36	32	2	15	25
1	066 37	40	2	10	20
1	066 38	50	2	10	20
1	066 39	63	2	10	20
1	066 40	80	3	10	16
1	066 41	100	3	10	16
1	066 42	125	3	10	16

	D kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2 400 V~ 230 V~	
1	066 45	1	3	15	25
1	066 46	2	3	15	25
1	066 47	3	3	15	25
1	066 49	6	3	15	25
1	066 51	10	3	15	25
1	066 52	13	3	15	25
1	066 53	16	3	15	25
1	066 54	20	3	15	25
1	066 55	25	3	15	25
1	066 56	32	3	15	25
1	066 57	40	3	10	20
1	066 58	50	3	10	20
1	066 59	63	3	10	20
1	066 60	80	4.5	10	16
1	066 61	100	4.5	10	16
1	066 62	125	4.5	10	16



DX-MA verzija samo sa
magnetskim prekidanjem

kontaktirajte nas

DX™-L 50 kA i dodatni moduli diferencijalne zaštite automatski osigurači 10 do 63 A



071 14



071 44



Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć
50 kA - IEC 60947-2

Pakovanje	Kat. br.	Automatski osigurači			
Dvopolni - 400 V~					
	C kriva	Nominalna struja (A)	Broj modula	Prekidna moć (kA) IEC 60947-2	
				400 V~	230 V~
1	071 12	10	3	50	70
1	071 14	16	3	50	70
1	071 15	20	3	50	70
1	071 16	25	3	50	70
1	071 17	32	3	50	70
1	071 18	40	3	50	70
1	071 19	50	3	50	70
1	071 20	63	3	50	70
Četvoropolni - 400 V~					
1	071 42	10	6	50	70
1	071 44	16	6	50	70
1	071 45	20	6	50	70
1	071 46	25	6	50	70
1	071 47	32	6	50	70
1	071 48	40	6	50	70
1	071 49	50	6	50	70
1	071 50	63	6	50	70
Dodatni moduli diferencijalne zaštite Hpi tip					
U saglasnosti sa standardom IEC 61009-1 Postavljaju se sa desne strane DX-L automatskih osigurača    					
Povećavaju otpornost na neželjena prekidanja u distribuciji					
Detekcija DC komponenti kvara (A tip)					
Dvopolni - 230/400 V~					
		Osetljivost	Broj modula		
1	075 76	30 mA	2		
1	075 77	300 mA	2		
1	075 78	300 mA (s)	2		
1	075 79	1 A (s)	2		
Četvoropolni - 400 V~					
1	075 84	30 mA	3		
1	075 85	300 mA	3		
1	075 86	300 mA (s)	3		
1	075 87	1 A (s)	3		


dodatna oprema DX™ za automatske osigurače i diferencijalnu zaštitnu sklopku



073 50



073 68



073 73


Pakovanje	Kat. br.	Dodatna oprema	
		Postavlja se sa leve strane (maksimum 3) ⁽¹⁾ Ne ometa postavljanje napojne sabirnice sa gornje strane Zajednička dodatna oprema za : - automatske osigurače DX, DX-H, DX-L - uređaje diferencijalne strujne zaštite - DX-IS izolacione sklopke	
		Signalni kontakti	Broj modula
1	073 50	Pomoćni preklopni kontakt 6 A - 250 V~ 3 maksimalno	0.5
1	073 51	Preklopni kontakt za signalizaciju kvara 6 A - 250 V~	0.5
1	073 54	Pomoćni preklopni kontakt 6 A - 250 V + kontakt za signalizaciju kvara Može se modifikovati u 2 pomoćna preklopna kontakta	1
		Naponski okidač	
1	073 60	12 do 48 V~/~	1
1	073 61	110 do 415 V~ 110 do 125 V~	1
		Podnaponski okidač	
1	073 68	Podesivo vreme kašnjenja od 0 do 300 ms 230 V~	1
		Daljinska kontrola⁽²⁾	
		Postavlja se sa leve strane automatskog osigurača Sadrži: pomoćni preklopni kontakt i signalni kontakt kvara 2 A - 230 V~ Može se zavraviti u otvorenom položaju (Ø5 mm)	
		Motorna daljinska kontrola	
		Može se upotrebiti za uključenje i isključenje automatskih osigurača DX i DX-H, i DX D krive (2, 3 i 4 polni ≤ 63 A), kao i diferencijalnih zaštitnih sklopki	
1	073 73	230 V~	Broj modula 3
		Automatska reset funkcija	
		Automatski daje komandu resetovanja Može se upotrebiti za automatsko slanje komande za ponovno uključenje Može se povezati na motornu daljinsku kontrolu Upotreba u instalacijama koje nemaju stalni nadzor (npr. pumpne stanice) u cilju zahtevanog kontinuiranog rada	
1	073 83	230 V~	Broj modula 2
		Dodatni pribor	
		Zaključavanje	
2	044 42	Element za Ø5 mm i Ø6 mm bravicu	
1/3	044 43	Bravica Ø5 mm	
1	227 97	Bravica Ø6 mm	
		Pribor za povezivanje	
2	044 44	Zaštitni poklopac priključnih kontakata sa plombiranjem (4 odvojena pola)	
6	044 47	Izolacione pregrade	
5	044 41	Razdvojni element 1 modul	

(1) Može se povezati jedan uređaj dodatne opreme i do 2 pomoćna signalna uređaja postavljenih između

(2) Kontrolisan pomoću bez naponskog kontakta ili neosvetljenog tastera. Nije kompatibilno sa uređajima diferencijalne strujne zaštite sa 1,5 modula (od 17,5 mm) po polu (DX 80 do 125 A), jedan fazni modul + nula, 2 modula faza/nula

izolacione sklopke DX™ - IS

16 do 125 A



Tehničke karakteristike (str. 434)

Montaža na šinu EN 60715
Prekidna moć AC 22 prema IEC 60947-3
Kontakti sa dvostarnim prekidanjem

Pakovanje	Kat. br.	Izolacione sklopke sa opcijom daljinske kontrole
		Vidljiva indikacija stanja kontakta: • Zatvoreni položaj ili kvar - crvena zastavica ispod ručice • Otvoren položaj - zelena zastavica na ručici U slučaju kvara pri otvaranju, crvena zastavica signalizira koji je pol u kvaru, ručica je u centralnom položaju Crvena ručica Dodatna oprema i pribor kao za DX (str. 428)
		Dvopolne - 400 V~
		Nominalna struja (A) Broj modula
2	023 56	40 2
2	023 57	63 2
2	023 58	100 2
2	023 59	125 2
		Tropolne - 400 V~
1	NOVO 023 66	40 3
1	023 67	63 3
1	023 68	100 3
1	023 69	125 3
		Četvoropolne - 400 V~
1	023 76	40 4
1	023 77	63 4
1	023 78	100 4
1	023 79	125 4


Pakovanje	Kat. br.	Izolacione sklopke
		Jednopolne - 250 V~
		Nominalna struja (A) Broj modula
10	043 01	16 1
10	043 02	20 1
10	043 05	32 1
10	043 07	40 1
10	043 10	63 1
10	043 14	100 1
		Jednopolne sa indikatorom - 250 V~
		Isporučuju se sa lampicom
10	043 03	20 1
		Dvopolne - 400 V~
10	043 21	16 1
10	043 22	20 1
10	043 25	32 1
5	043 27	40 2
5	043 30	63 2
5	043 34	100 2
5	043 38	125 2
		Dvopolne sa indikatorom - 250 V~
		Isporučuju se sa lampicom
10	043 23	20 1
10	043 26	32 1

Pakovanje	Kat. br.	Izolacione sklopke (nastavak)
		Tropolne - 400 V~
		Nominalna struja (A) Broj modula
5	043 42	20 2
5	043 45	32 2
3	043 47	40 3
3	043 50	63 3
3	043 54	100 3
3	043 58	125 3
		Četvoropolne - 400 V~
5	043 62	20 2
5	043 65	32 2
2	043 67	40 4
2	043 70	63 4
2	043 74	100 4
2	043 78	125 4
		Daljinska komanda
		Postavlja se sa leve strane na izolacionu sklopku koja ima opciju daljinske kontrole
1		Naponski okidač
1	073 60	12 do 48 V~/= 1
	073 61	110 do 415 V~ 1
		110 do 125 V~/=
		Podnaponski okidač
1	073 68	Podesivo vreme kašnjenja od 0 do 300 ms 1
		230 V~

Pakovanje	Kat. br.	Signalni kontakti
		Postavljaju se na sve izolacione sklopke
1	073 50	Pomoćni preklapni kontakt Broj modula 0.5
1	073 54	Pomoćni preklapni kontakt 1
		6 A - 250 V~ + kontakt za signalizaciju kvara
		Može se modifikovati u 2 pomoćna preklapna kontakta
		Dodatni pribor
2	044 42	Element za Ø5 mm i Ø6 mm bravicu
1/3	044 43	Bravica Ø5 mm
1	227 97	Bravica Ø6 mm
2	044 44	Zaštitni poklopac priključnih kontakata, mogućnost plombiranja (4 odvojena pola)
6	044 47	Izolacione pregrade



Zaštitni poklopac



Izolacione pregrade



Za više informacije o trofaznoj verziji, kontaktirajte nas

Podebljane količine: Minimalne količine koje se mogu naručiti


diferencijalne zaštitne sklopke sa automatskim osiguračem

DX™ 6 000 - 10 kA i DX™ 10 000


AC i A tip



078 86



079 19



079 80



Tehničke karakteristike (str. 434)

Prekidna moć:

6 000 - IEC 61009-1 - 10 kA / IEC 60947-2 za 2 i 4 polne

6 000 - IEC 61009-1 - 6 kA / IEC 60947-2 za jednopolne+nula

10 000 - IEC 61009-1 - za jednopolne

• AC tip: detektuje AC komponente kvara

• A tip: detektuje AC i DC komponente kvara

Pakovanje Kat. br. Jednopolne - 230 V~

Pakovanje	Kat. br.	C kriva	AC tip  30 mA
			Nominalna struja (A) Broj modula
1	6064 00		10 1
1	6064 01		16 1
1	6064 02		20 1
1	6064 03		25 1
1	6064 04		32 1
1	6064 05		45 1

Jednopolne + nula - 230 V~

Pakovanje	Kat. br.	C kriva	Nula sa desne strane
			AC tip  10 mA
			Nominalna struja (A) Broj modula
1	078 79		16 2
			AC tip  30 mA
1	078 81		3 2
1	078 83		6 2
1	078 84		10 2
1	078 86		16 2
1	078 87		20 2
1	078 88		25 2
1	078 89		32 2
1	078 90		40 2
			AC tip  300 mA
1	078 94		6 2
1	078 95		10 2
1	078 97		16 2
1	078 98		20 2
1	078 99		25 2
1	079 00		32 2
1	079 01		40 2
			A tip  10 mA
1	085 75		3 2
			A tip  30 mA
1	085 79		6 2
1	085 85		10 2
1	085 87		16 2
1	085 88		20 2
1	085 89		25 2
1	085 90		32 2
1	085 91		40 2

Dvopolne - 230/400 V~

Pakovanje	Kat. br.	C kriva	AC tip  10 mA
			Nominalna struja (A) Broj modula
1	077 45		10 4
1	077 46		16 4
1	077 47		20 4

Pakovanje Kat. br. Dvopolne - 230/400 V~ (nastavak)

Pakovanje	Kat. br.	C kriva	AC tip  30 mA
			Nominalna struja (A) Broj modula
1	079 11		10 4
1	079 19		16 4
1	079 20		20 4
1	079 21		25 4
1	079 22		32 4
1	079 29		40 4
1	079 30		50 4
1	079 31		63 4
			AC tip  300 mA
1	079 44		10 4
1	079 46		16 4
1	079 47		20 4
1	079 48		25 4
1	079 49		32 4
1	079 50		40 4
1	079 51		50 4
1	079 52		63 4

Četvoropolne - 400 V~

Pakovanje	Kat. br.	C kriva	AC tip  30 mA
			Nominalna struja (A) Broj modula
1	079 62		10 4
1	079 64		16 4
1	079 65		20 4
1	079 66		25 4
1	079 67		32 4
1	080 13		40 7
1	080 14		50 7
1	080 15		63 7
			AC tip  300 mA
1	079 75		10 4
1	079 77		16 4
1	079 78		20 4
1	079 79		25 4
1	079 80		32 4
1	080 31		40 7
1	080 32		50 7
1	080 33		63 7
			A tip  30 mA
1	080 75		10 4
1	080 76		16 4
1	080 77		20 4
1	080 78		25 4
1	080 79		32 4
			A tip  300 mA
1	080 84		10 4
1	080 85		16 4
1	080 86		20 4
1	080 87		25 4
1	080 88		32 4


dodatni moduli diferencijalne zaštite DX™ za DX, DX-H i DX-D automatski osigurači



074 01



075 64



074 63



Tehničke karakteristike (str. 434)

U saglasnosti sa standardom EN 61009-1
Postavlja se sa desne strane automatskog osigurača

Pakovanje	Kat. br.	AC tip
		Detektuje AC komponente
		Dvopolni 230/400 V~
		Maksimalna struja (A) Broj modula
1	074 01	30mA 32 2
1	074 02	30mA 63 2
1	074 03	30mA 80-125 4
1	074 07	300mA 32 2
1	074 08	300mA 63 2
1	074 09	300mA 80-125 4
1	074 11	300mA (s) 63 2
1	074 23	1 A (s) 63 2
		Tropolni 400 V ~
1	074 28	30mA 32 3
1	074 29	30mA 63 3
1	074 34	300mA 32 3
1	074 35	300mA 63 3
1	074 36	300mA 80-125 6
1	074 38	300mA (s) 63 3
		Četvoropolni 400 V ~
1	074 55	30mA 32 3
1	074 56	30mA 63 3
1	074 57	30mA 80-125 6
1	074 61	300mA 32 3
1	074 62	300mA 63 3
1	074 63	300mA 80-125 6
1	074 65	300mA (s) 63 3
1	074 77	1 A (s) 63 3
1	074 78	1 A (s) 80-125 6

Pakovanje	Kat. br.	A tip
		Detektuje AC i DC komponente kvara
		Upotrebljava se uvek kada struja kvara nije sinusoida
		Posebno su pogodne za primenu u specifičnim
		situacijama sa DC komponentama kvara npr.
		frekvančnih regulatora, strujnih regulatora brzine, itd.
		Dvopolni 230/400 V~
		Maksimalna struja (A) Broj modula
		17,5 mm
1	074 83	30mA 32 2
1	074 84	30mA 63 2
1	074 85	30mA 80-125 4
1	074 89	300mA 32 2
1	074 90	300mA 63 2
1	074 91	300mA 80-125 4
1	074 93	300mA (s) 63 2
		Tropolni 400 V ~
1	075 11	30mA 32 3
1	075 17	30mA 63 6
1	075 18	300mA 80-125 6
1	075 20	300mA (s) 63 3

Pakovanje	Kat. br.	AC tip (nastavak)
		Četvoropolni 400 V~
		Maksimalna struja (A) Broj modula
1	075 37	30mA 32 3
1	075 38	30mA 63 3
1	075 39	30mA 80-125 6
1	075 43	300mA 32 3
1	075 44	300mA 63 3
1	075 45	300mA 80-125 6
1	075 47	300mA (s) 63 3
		Hpi tip - specijalne primene
		Tip Hpi diferencijalna zaštita je uređaj koji nudi
		dodatnu otpornost na neočekivana okidanja koja
		prevazilaze nivo zahtevan u standardu
		Oni takođe mogu da detektuju AC i DC
		diferencijalne struje
		Rad između - 25 °C i + 40 °C
		Upotrebljavaju se u specijalnim primenama gde:
		• Šteta od gubitka informacija je nedopustiva zbog
		napajanja kompjutera (npr. banke, vojne baze, avio
		centri, itd.)
		• Šteta od lošeg funkcionisanja izaziva oštećenja
		(automatizacija, medicinska oprema, itd.)
		Takođe se upotrebljava:
		• Na objektima gde je povećan rizik od udara
		groma
		• Na objektima gde su kablovi izloženi velikom
		stepenu interferencije (npr. fluo lampe, itd.)
		• Na objektima gde su upotrebljene velike dužine
		kablova
		Dvopolni 230/400 V~
		Maksimalna struja (A) Broj modula
1	075 90	30mA 32 2
1	075 64	30mA 63 2
1	075 65	30mA 80-125 4
1	075 66	300mA (s) 63 2
1	075 88	1 A (s) 63 2
		Tropolni 400 V~
1	075 68	30mA 63 3
1	075 69	30mA 80-125 6
1	075 70	300mA (s) 63 3
		Četvoropolni 400 V~
1	075 91	30mA 32 3
1	075 72	30mA 63 3
1	075 73	30mA 80-125 6
1	075 74	300mA (s) 63 3
1	075 75	300mA (s) 80-125 6
1	075 89	1 A (s) 63 3

diferencijalne zaštitne sklopke - DX™

tip AC, A i Hpi



090 53



6027 10



090 74



091 47



Tehničke karakteristike (str. 434)

- AC tip: detektuje AC komponente kvara
 - A tip: detektuje AC i DC komponente kvara
 - Hpi tip (visoka otpornost): detektuje AC i DC komponente kvara
- Povećana otpornost na neželjena okidanja u distribuciji
U saglasnosti sa standardom EN 61008-1

Pakovanje	Kat. br.		Dvopolne - 230 V~	
	Tip AC	Tip A	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	089 06	090 53	16	2
1	089 09	090 56	25	2
1	089 10	090 57	40	2
1	089 11	090 58	63	2
1	089 12	090 59	80	2
1	6027 10	-	100	2
1	089 15	-	25	2
1	089 16	-	40	2
1	089 17	-	63	2
1	089 18	-	80	2
1	089 27	090 74	25	2
1	089 28	090 75	40	2
1	089 29	090 76	63	2
1	089 30	090 77	80	2
1	6027 12	-	100	2
1	089 35	090 82	63	2
1	Tip Hpi	Tip Hpi	30 mA	
1	088 22		25	2
1	088 23		40	2
1	088 24		63	2
1	088 25		80	2

Pakovanje	Kat. br.		Četvoropolne - 400 V~	
	Tip AC	Tip A	Nominalna struja (A)	Broj modula
1	089 93	091 40	25	4
1	089 94	091 41	40	4
1	089 95	091 42	63	4
1	089 96	091 43	80	4
1	-	091 44	100	4
1	089 99	091 46	25	4
1	090 00	091 47	40	4
1	090 01	091 48	63	4
1	090 02	091 49	80	4
1	-	091 50	100	4
1	090 11	091 58	25	4
1	090 12	091 59	40	4
1	090 13	091 60	63	4
1	090 14	091 61	80	4
1	-	091 62	100	4
1	090 23	-	25	4
1	090 24	091 71	40	4
1	090 25	091 72	63	4
1	090 26	091 73	80	4
1	090 18	091 65	40	4
1	090 19	091 66	63	4
1	Tip Hpi	Tip Hpi	30 mA	
1	088 26		25	4
1	088 27		40	4
1	088 28		63	4
1	088 29		80	4

motorno - zaštitni prekidači

NOVO

motorno - zaštitni prekidači



U saglasnosti sa standardima EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1

Pakovanje	Kat. br.	Tropolni		
		Dubina: 82.5 mm Omogućava kontrolu i zaštitu motora do 15kW (400 V)		
		Nominalna struja (A)	Opseg podešavanja (A)	Broj modula
1	028 00	0.16	0.1 - 0.16	2.5
1	028 01	0.25	0.16 - 0.25	2.5
1	028 02	0.4	0.25 - 0.4	2.5
1	028 03	0.63	0.4 - 0.63	2.5
1	028 04	1	0.63 - 1	2.5
1	028 05	1.6	1 - 1.6	2.5
1	028 06	2.5	1.6 - 2.5	2.5
1	028 07	4	2.5 - 4	2.5
1	028 08	6.5	4 - 6.5	2.5
1	028 09	10	6.3 - 10	2.5
1	028 10	14	9 - 14	2.5
1	028 11	18	13 - 18	2.5
1	028 12	23	17 - 23	2.5
1	028 13	25	20 - 25	2.5
1	028 14	32	24 - 32	2.5

Dodatna oprema			
Kontakt kvara			
	Kontakt	Kapacitet	Broj modula
1	028 16	N/C + N/O 6 A/690 V	0.5
Signalni kontakt			
1	028 17	N/C + N/O 6 A/690 V	0.5
1	028 18	2 N/C 6 A/690 V	0.5
Podnaponski okidač			
	Komandni napon	Potrošnja	Broj modula
1	028 22	230 V~ 12/3.5 VA	1
1	028 23	400 V~ 12/3.5 VA	1
Naponski okidač			
1	028 25	230 V~ 3.5 VA	1
1	028 26	400 V~ 3.5 VA	1

Dodatni pribor	
1	028 29 IP 65 kutija Za motorno - zaštitne prekidače sa pomoćnim kontaktom (kat. br. 028 16/17/18) i/ili okidačem (kat. br. 028 22/23/25/26) Sa otvorima za kablovske uvednike ⁽¹⁾ PG 16
1	028 30 Dugme za hitno isključenje Postavlja se na IP 65 kutiju kao zamena membrane
	Signalne sijalice Postavlja se na kutiju kat. br. 028 29
	Napon Boja
1	028 31 230 V~ Bezbojna
1	028 32 400 V~ Bezbojna
1	028 34 Zaključavanje Zaključavanje u isključenom položaju maksimalno 3 katanca Ø4.5

Tehničke karakteristike


Izolacioni napon U_i : 690 V
Impulzni napon: 6 kV
Frekvencija: 50/60 Hz
Gubici snage po fazi: 0.57-1.46 W
Magnetno okidanje: 12 maks.
Mehanička izdržljivost: 32 A (AC3): 100 000 ciklusa
Električna izdržljivost: 32 A (AC3): 100 000 ciklusa
Radna temperatura: -20°C do + 70°C
Klasa upotrebe: A
Stepen zaštite: IP 20
Poprečni presek kablova (1 ili 2 provodnika):
licnasti 1-6 mm² ili AWG 16-10

Motorno - zaštitni prekidači imaju signalizaciju za magnetno okidanje koje sprečava sva opasna isključenja koja prate kratak spoj prethodno izolovan od uređaja
Prihvata 3 dodatna elementa dodatne opreme montiranih:
• sa leve strane: 1 podnaponski okidač / naponski okidač
• sa desne strane: 1 kontakt kvara + 1 signalni kontakt


Prekidna moć

Kat. br.	Struja (A)	Prekidna moć kratkog spoja (kA)							
		230 V		400 V		500 V		690 V	
		Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics
028 00	0.16	100	100	100	100	100	100	100	100
028 01	0.25	100	100	100	100	100	100	100	100
028 02	0.4	100	100	100	100	100	100	100	100
028 03	0.63	100	100	100	100	100	100	100	100
028 04	1	100	100	100	100	100	100	100	100
028 05	1.6	100	100	100	100	100	100	100	100
028 06	2.5	100	100	100	100	100	100	8	8
028 07	4	100	100	100	100	100	100	8	8
028 08	6.5	100	100	100	100	100	100	8	8
028 09	10	100	100	100	100	42	21	8	8
028 10	14	100	100	25	12.5	10	5	2	2
028 11	18	100	100	25	12.5	4	2	2	2
028 12	23	100	100	25	12.5	4	2	2	2
028 13	25	100	100	25	12.5	4	2	2	2
028 14	32	100	100	25	12.5	4	2	2	2

IP 65 kutija 028 29 opremljena sa dugmetom za isključenje (kA)




Krive termomagnetnog okidanja



Približno vreme okidanja na hladno. Da bi se dobilo vreme okidanja na toplo, pomnožiti vrednost sa grafika sa 0.75
A = Balansiran rad preko sve 3 faze
B = Rad preko 2 faze (nedostatak faze)

Električni dijagrami



(1) Upotrebiti sa kablovskom uvednicom kat. br. 980 24 sa navojem kat. br. 980 34

karakteristike automatskih osigurača i dodatne opreme

■ Prekidna moć u IT sistemu uzemljenja

Prekidna moć po 1 polu automatskog osigurača pri 400 V u saglasnosti sa standardom IEC 60947-2

DX jednopolni + nula⁽¹⁾ B i C krive	1.5 kA
DX⁽²⁾ B i C krive	
≤ 63 A	3 kA
DX-H B i C krive	
≤ 20 A	6 kA
25 A	5 kA
32 i 40 A	4 kA
50 i 63 A	3 kA
80 i 125 A	4 kA

(1) U skladu sa zahtevima sekcije 431-2-2 od NFC 15-100, tj.:

- da nulti provodnik koji se razmatra bude efikasno zaštićen od kratkog spoja sa zaštitnim uređajem smeštenim na dovod
 - ili da su razmatrani strujni krugovi zaštićeni uređajem diferencijalne strujne zaštite
- U ovom slučaju, provodnici moraju biti istog preseka i zaštićeni automatskim osiguračem sa istom nominalnom strujom i istim karakteristikama okidanja (tip B, C)

(2) Jednopolni, dvopolni, trolpolni + nula ili četvoropolni

■ Upotreba P + N i uređaja diferencijalne strujne zaštite u IT sistemu uzemljenja

U svim slučajevima, uređaju moraju imati potrebnu prekidnu moć na poziciji gde su instalirani

- U IT sistemu uzemljenja, kada je nula distribuirana zaštita nultog provodnika je obavezna
- Ipak, kada se napaja jednofazni uređaj ili uređaji male snage spojeni između faze i nule (npr. uređaji za merenje) koji verovatno neće uzrokovati požar ako su podvrgnuti međufaznom naponu, uređaj za prekidanje na nultom provodniku ne treba prekinuti fazne provodnike" (Standard NFC 15-100, sekcija 431-2)
- Takođe je moguća upotreba P + N automatskog osigurača u sistemima uzemljenja:

- ① Ako je nulti provodnik zaštićen na dovodu (zaštita nultog provodnika na odvodu) sa glavnim zaštitnim uređajem čija je vrednost identična onoj P + N jedinici
- ② Ako je diferencijalni strujni uređaj postavljen na dovod, čija osetljivost je jednaka ili veća od 0.15 puta od dozvoljene u odgovarajućem nultom provodniku - (za 30 ili 300 mA jedinice). P + N jedinice moraju biti iste vrednosti i imati istu krivu, i provodnike istog tipa i preseka.

■ Prekidna moć u slučaju kratkog spoja prema zemlji i izolacionog napona

	DX Jednopolni + nula	DX B i C kriva	DX-H B i C kriva
I_{cn} 1	4500 A	6 kA	10 kA
Ui	250 V	500 V	500 V

I_{cn} 1: Prekidna moć na 1 polu za višepolne automatske osigurače u slučaju kratkog spoja prema zemlji


Ui: Izolacioni napon

■ Kapacitet priključaka (u mm²)

	Presek kablova puni i licnasti	
• DX jednopolni + N, sa ili bez modula diferencijalne zaštite	16	10
• DX, modul diferencijalne zaštite ≤ 63 A	35	25
• DX-H, moduli diferencijalne zaštite 80, 100, 125 A	70	50
• Dodatna oprema	2.5	2.5

■ Krive reagovanja za B i C automatske osigurače

- Termičko i magnetsko okidanje za temperature od 30 °C




Kriva	Prag magnetskog okidanja
B	3 do 5 I _n
C	5 do 10 I _n

■ Tehničke karakteristike DX dodatne opreme

- Max. presek priključka: 2.5 mm²
- Radna temperatura: - 5 do + 50 °C

• Struja naponskog okidača



nominalni napon (Un)

- 12 do 48 V ~ i =
 - 110 do 415 V ~ 110 do 125 V =
- Postavljen sa automatskim prekidnim kontaktom

Min. i max. napon: od 0.7 do 1.1 V


Vreme isključenja: < do 20 ms

Potrošnja: na 1.1 x 48 V = 121 VA
na 1.1 x 415 V = 127 VA

Impedansa: 12 do 48 V = 23 Ω
110 do 415 V = 1640 Ω

Potrošnja	U min.	U max.
12 do 48 V	522 mA	2610 mA
110 do 415 V	69 mA	259 mA

• Podnaponski okidač



Nominalni napon (Un)

- 24 V =
- 48 V =
- 230 V ~

Pull-in napon: ≥ 0.55 Un

Vreme isključenja: od 100 do 400 ms ± 10% (podešivo)

Potrošnja: 24 V = 0.1 VA
48 V = 0.2 VA
230 V = 1 VA

karakteristike automatskih osigurača i dodatne opreme (nastavak)

■ Zaštita DC strujnih krugova

Lexic DX i DX-H automatski osigurači (1P/2P/3P/4P - $I_n \leq 63$ A) su dizajnirani za upotrebu na 230/400 V~, napajanje, takođe se može koristiti u DC strujnim krugovima.
U ovom slučaju, sledeća upozorenja i mere opreza moraju se uzeti u obzir pri proračunu

1 - Zaštita od kratkog spoja

Max. magnetski prag okidanja: pomnožiti sa 1.4

Primer: Za C krivu automatskog osigurača za koga je prag AC okidanja između 5 i 10 I_n , DC prag okidanja će biti između 7 i 14 I_n

2 - Zaštita od preopterećenja

Vreme/struja termičkog okidanja je isto kao za AC

3 - Radni napon


Max. radni napon: 80 V po polu (60 V za jedan pol + N automatskih osigurača). Za napone veće od ove vrednosti, nekoliko polova mora biti spojeno u seriju



4 - Prekidna moć

4 000 A za jednopolni automatski osigurač na max. naponu (80 V~ po polu)

Kod drugih napona, prekidna moć je sledeća:



DX	Napon	Jednopolni	2 P	3 P	4 P
Prema IEC 60947.2 Icu	48 V	6 kA	6 kA		
	110 V		6 kA	6 kA	
	230 V				10 kA
Ics ⁽¹⁾	48 V	100 %	100 %		
	110 V		100 %	100 %	
	230 V				100 %


DX-H	Napon	Jednopolni	2 P	3 P	4 P
Prema IEC 60947.2 Icu	48 V	10 kA	10 kA		
	110 V		10 kA	10 kA	
	230 V				15 kA
Ics ⁽¹⁾	48 V	100 %	100 %		
	110 V		100 %	100 %	
	230 V				100 %

5 - Distribucija prekidnih polova

Odabrati automatski osigurač i odrediti distribucioni pol potreban za prekidanje na svakom od polariteta, neophodno je znati kako je instalacija uzemljena

• Napajanje s jednim uzemljenim polaritetom:

Postavite sve polove potrebne za prekidanje na drugi polaritet ako je zatražena izolacija, dodatni pol se mora dodati na uzemljeni polaritet




(1) Kao % od Icu

Primer: Strujni krug je uzemljen preko negativnog polariteta / $U = 110$ V~ / $I_{cc} = 10$ kA / $I_n = 32$ A


Zaštite pozitivni pol koristeći automatski osigurač koji može prekinuti 10 kA kod 110 V (DX-H 2 P 32 A sa 2 pola na pozitivnom polaritetu)
Za izolaciju, koristite DX-H 3P 32 A sa 2 pola na pozitivnom polaritetu i jedan pol na negativnom polaritetu

DX-H LEXIC	Napon	Jednopolni	2 P	3 P	4 P
Prema IEC 60947.2 Icu	48 V	10 kA	10 kA		
	110 V		10 kA	10 kA	
	230 V				15 kA



• Mreža uzemljena preko srednje tačke:


Postavite na svakom polaritetu broj polova potrebnih za max. Isc prekidanje kod pola napona



Primer: strujni krug uzemljen preko srednje tačke / $U = 230$ V~ / $I_{cc} = 6$ kA / $I_n = 10$ A


Zaštite svaki polaritet koristeći automatski osigurač koji može prekinuti 6 kA kod pola napona, tj. 115 V (DX 4P 10 A sa 2 pola na svakom polaritetu)

DX LEXIC	Napon	Jednopolni	2 P	3 P	4 P
Prema IEC 60947.2 Icu	48 V	6 kA	6 kA		
	110 V		6 kA	6 kA	
	230 V				10 kA



• Izolirano uzemljeno napajanje:


Podelite polove potrebne za prekidanje preko 2 polariteta da biste omogućili zaštitu u slučaju dvostruke greške zemljospoja (naročito ako postoje strujni krugovi u paraleli)





Primer: izolirani strujni krug prema zemlji / $U = 48$ V~ / $I_{cc} = 4,5$ kA / $I_n = 40$ A



Zaštite instalaciju sa automatskim osiguračem koji može prekinuti 4,5 kA kod 48 V i zaštite svaki polaritet (DX MCB 2 P 40 A sa jednim polom za svaki polaritet)

DX LEXIC	Napon	Jednopolni	2 P	3 P	4 P
Prema IEC 60947.2 Icu	48 V	6 kA	6 kA		
	110 V		6 kA	6 kA	
	230 V				10 kA



izbor odvodnika prenapona i njegove odgovarajuće zaštite


			INDIVIDUALNE KUĆE	STAMBENE ZGRADE	MALI POSLOVNI PROSTORI		
				 (1)			
	Nivo rizika	Mreža	Glavni razvodni orman: odvodnik prenapona + automatski osigurač				
	Visok 	1P + N	2 x 039 10 + 064 72	-	2 x 039 10 + 064 72		
		3P + N	4 x 039 10 + 065 67	4 x 039 10 + 065 67	4 x 039 10 + 065 67		
	Srednji  ili AQ2	1P + N	039 41 + 064 69	-	039 31 + 064 69		
		3P + N	039 43 + 065 64	039 33 + 065 64	039 33 + 065 64		
	Nizak 	1P + N	039 41 + 064 69	-	039 41 + 064 69		
		3P + N	039 43 + 065 64	039 43 + 065 64	039 43 + 065 64		
			Distributivni razvodni orman: odvodnik prenapona + automatski osigurač				
	Svi nivoi rizika Sve oblasti	1P + N	039 41 + 064 69	039 41 + 064 69	039 41 + 064 69		
		3P	-	-	-		
		3P + N	039 43 + 065 64	039 43 + 065 64	039 43 + 065 64		
		Osetljiva oprema (elektronika, kompjuteri): zaštita u blizini uređaja					
Mosaic kat. br. 744 65/66		•	•	•			
Produžni kablovi kat. br. 6950 40/42/44		•	•	•			
Komunikacione linije 		Komunikacione mreže (telefoni, računari)					
Pogledati str. 441		Zaštita svih linija koje ulaze u zgradu je stroga preporuka (uključujući komunikacione linije: telefonska i računarska mreža, ...)					
	Visok nivo rizika: objekti opremljeni sa zaštitom od udara groma, metalni objekti, objekti na visini IEC 60364: odvodnik prenapona je obavezan u instalaciji (glavna tabla) u kombinaciji sa zaštitom od udara groma						
 ili AQ2	Srednji nivo rizika: objekti sa nadzemnim vodovima, objekti u planinskom području, u izolovanim oblastima, na kraju linije, u blizini hidroelektrana ili drveća AQ2 oblasti (keraunički nivo > 25 dana u godini): odvodnik prenapona je obavezan u instalaciji (glavna tabla) kada je napajanje preko nadzemnih vodova prema standardu IEC 60364						
	Nizak nivo: objekti u urbanom području, u ravnici, niskim planinama, sa podzemnim napajanjem						

		POSLOVNE ZGRADE	INDUSTRIJA																																			
																																						
	Mreža	Glavni razvodni orman: odvodnik prenapona + automatski osigurač - Icc ≤ 10 kA ⁽²⁾																																				
	3P	-	3 x 039 10 + 064 92																																			
	3P + N	4 x 039 10 + 065 67	4 x 039 10 + 065 67																																			
	3P	-	039 22 + 064 92																																			
	3P + N	039 23 + 065 67	039 23 + 065 67																																			
	3P	-	039 22 + 064 92																																			
	3P + N	039 33 + 065 64	039 23 + 065 67																																			
		Distributivni razvodni orman: odvodnik prenapona + automatski osigurač - Icc ≤ 10 kA ⁽²⁾																																				
	1P + N	039 41 + 064 69 ⁽³⁾	039 31 + 064 69																																			
	3P	-	039 32 + 064 89																																			
	3P + N	039 43 + 065 64 ⁽³⁾	039 33 + 065 64																																			
		Osetljiva oprema (elektronika, kompjuteri): zaštita u blizini uređaja																																				
		•	•																																			
		Komunikacione mreže (telefoni, računari)																																				
		Zaštita svih linija koje ulaze u zgradu je stroga preporuka (uključujući komunikacione linije: telefonska i računarska mreža, itd.)																																				
Za struje kratkog spoja (Icc) veće od 10 kA, izabrati odgovarajući automatski osigurač (DX-H ili DX-L) sa odgovarajućom vrednošću kratkog spoja prema zahtevima <table><tr><th>Odvodnik prenapona Kat. br.</th><th colspan="3">039 10/20/21/22/23</th><th colspan="3">039 30/31/32/33/40/41/43</th></tr><tr><th>Icc</th><th>2P</th><th>3P</th><th>4P</th><th>2P</th><th>3P</th><th>4P</th></tr><tr><td>≤ 15 kA</td><td>069 24</td><td>069 44</td><td>070 04</td><td>069 21</td><td>069 41</td><td>070 01</td></tr><tr><td>≤ 25 kA</td><td>071 18</td><td>071 33</td><td>071 48</td><td>069 21</td><td>069 41</td><td>070 01</td></tr><tr><td>≤ 50 kA</td><td>071 18</td><td>071 33</td><td>071 48</td><td>071 15</td><td>071 30</td><td>071 45</td></tr></table>				Odvodnik prenapona Kat. br.	039 10/20/21/22/23			039 30/31/32/33/40/41/43			Icc	2P	3P	4P	2P	3P	4P	≤ 15 kA	069 24	069 44	070 04	069 21	069 41	070 01	≤ 25 kA	071 18	071 33	071 48	069 21	069 41	070 01	≤ 50 kA	071 18	071 33	071 48	071 15	071 30	071 45
Odvodnik prenapona Kat. br.	039 10/20/21/22/23			039 30/31/32/33/40/41/43																																		
Icc	2P	3P	4P	2P	3P	4P																																
≤ 15 kA	069 24	069 44	070 04	069 21	069 41	070 01																																
≤ 25 kA	071 18	071 33	071 48	069 21	069 41	070 01																																
≤ 50 kA	071 18	071 33	071 48	071 15	071 30	071 45																																
(1) Ako nije ugrađen odvodnik prenapona u instalaciji (glavni razvodni orman), klasa II odvodnika prenapona sa In ≥ 5 kA mora se postaviti u individualnoj instalaciji (stambene zgrade) ili na svakom spratu (kancelarija, zgrada, hotel) (2) Ako je lokalna struja kratkog spoja (Icc) veća od 10 kA, upotrebiti DX-H ili DX-L automatski osigurač (pogledati gornju tabelu) (3) Zaštita preporučena za svaku sekundarnu razvodnu tablu (spratne razvodne table) na svakom spratu zgrade više od 10 m																																						

odvodnici prenapona



039 21



039 33



039 34



039 62



Tehničke karakteristike (str. 440)

Lexic odvodnici prenapona za glavne razvodne ormane, distributivne ormane i potrošače

U saglasnosti sa standardima IEC 61643-1 i EN 61643-1

Klasa I i II odvodnika prenapona dostupna u 4 različita kapaciteta pražnjenja

Sastoji se od baze i utičnog zamenjivog modula sa statusnim indikatorom (osim kat. br. 039 10)

• Zelena indikacija: radno stanje

• Narandžasta indikacija: potrebno je zameniti modul

Opremljen ugrađenom termičkom zaštitom

Može se opremiti dodatnom opremom za daljinsku kontrolu (osim kat. br. 039 10)

Za 230/400 V~ napajanje

Frekvencija: 50/60 Hz

Pakovanje	Kat. br.	Zaštita glavnog razvodnog ormana za instalacije opremljene gromobranom		
		Dodatak gromobranu		
		HL - Klasa I - Iimp= 12.5 kA (10/350 µs talas)		
		Za sve tipove nulovanja: TT, TN, IT		
			Automatski osigurač	Broj modula
1	039 10	1P	C tip - 40A ⁽¹⁾	1
		Visoki stepen zaštite - H - Klasa I + II - Imax= 70 kA		
		Za sve tipove nulovanja: TT, TN, IT		
		Iimp: 10 kA (10/350 µs talas)		
1	039 20	1P		1
1	039 21	2P	C tip - 40A ⁽¹⁾	2
1	039 22	3P		3
1	039 23	4P		4

Pakovanje	Kat. br.	Zaštita distributivnih tabli		
		Povećana zaštita - I - Klasa II, Imax= 40 kA		
		Za sve tipove nulovanja: TT, TN, IT		
			Automatski osigurač	Broj modula
1	039 30	1P		1
1	039 31	2P	C tip - 20A ⁽¹⁾	2
1	039 32	3P		3
1	039 33	4P		4
		Standardna zaštita - S - Klasa II, Imax= 15 kA		
		Za sve tipove nulovanja: TT, TN		
1	039 40	1P		1
1	039 41	2P	C tip - 20A ⁽¹⁾	2
1	039 43	4P		4

Pakovanje	Kat. br.	Signalni kontakti
		Preklopni kontakt 2 A - 250 V~ Postavlja se na bazu odvodnika prenapona (osim kat. br.039 10)
1	039 55	Za 1-polni modul
1	039 56	Za 2-polni modul
1	039 57	Za 3-polni modul
1	039 58	Za 4-polni modul

		Zamenjivi modul			
		Utični zamenjivi modul			
		Sa indikatorom			
		Zelena indikacija: radno stanje			
		Narandžasta indikacija: potrebno je zameniti modul			
		I imp (kA)	I max (kA)	UP (kV)	Za odvodnik prenapona
5	039 28	10	70	2.0	039 20/21/22/23
5	039 34		40	1.8	039 30/31/32/33
5	039 39		40	1.4	039 35/36/38
5	039 44		15	1.2	039 40/41/43

Pakovanje	Kat. br.	Uređaj za povezivanje dva uređaja prenaponske zaštite
		Za koordinaciju 2 uređaja prenaponske zaštite na rastojanju manjem od 2 m u okviru iste instalacije, posebno kada su tip 1 i tip 2 postavljeni u istoj tabli. Za višepolne uređaje prenaponske zaštite, svaki strujni krug mora biti opremljen ovim uređajem
1	039 62	Modul za struju 35 A - 500 V~
1	039 63	Modul za struju 63 A - 500 V~

(1) Automatski osigurač DX, DX-H, DX-L imaju potrebne prekidne moći

odvodnici prenapona
za telefonske linije



038 28



038 29



Tehničke karakteristike (str. 440)

Za zaštitu: telefona, faksa, modema itd.
Postavljaju se na unutrašnju telefonsku liniju u cilju zaštite od prenapona atmosferskog porekla
Ugradnja u razvodnu kutiju, posebno ELV/signalnu kutiju (kat. br. 011 95) ili priključnu kutiju 1 modul
Serijska veza na telefonsku liniju
Indikacija rada:
• zelena: radno stanje
• Narandžasta: potrebno je zameniti modul
U saglasnosti sa standardima EN 61643-21 i IEC 61643-21

Pakovanje	Kat. br.	Odvodnik prenapona za telefonske linije
1	038 28	Imax: 10 kA i In: 5 kA (8/20 µs talas) Za analognu telefonsku liniju (RTC i ADSL)
1	038 29	Za digitalnu telefonsku liniju

odvodnici prenapona

■ Zaštita od udara groma

Udar groma direktno ili indirektno generiše sledeće efekte:

- termički (požar)
- elektrodinamički (slabljenje priključaka)
- povećanje napona u sistemu uzemljenja (rizik od električnog udara)
- prenapone od nekoliko hiljada volti i razorne indukovane struje (oštećenje električne opreme, prekid rada)

Zaštita od efekata groma bazirana je na:

- skupljanju i pražnjenju struja prema zemlji
- upotrebi prenaposke zaštite
- pasivnoj zaštiti instalacija

Pasivna zaštita instalacija označava deo zaštite omogućen strukturom i konfiguracijom same instalacije (sistem uzemljenja, područje, stepen ekvipotencijalnosti, itd.)

■ Odvodnici prenapona i regulacija

Odvodnik prenapona omogućava:

- zaštitu osetljive opreme od direktnih i indirektnih efekata udara groma
- da ograniči štetne posledice na sigurnost ljudi
- da obezbedi kontinuitet u radu

1 - Standardi vezani za proizvod EN 61643-11 i IEC 61643-1

Karakterišu odvodnike prenapona u dva nivoa (tipa)

	Klasa I	Klasa II	Klasa III
Tip talasa	10/350 µs	8/20 µs	1,2/50 µs - 8/20 µs
Glavne karakteristike	In, Iimp	In, Imax	Uoc

2 - Instalacioni standardi: IEC 60364 (ili ekvivalentni nacionalni standardi)


Prema članovima 443 i 543, upotreba odvodnika prenapona je zahtevana u novim i renoviranim zgradama u sledećim slučajevima:

- Zgrade opremljene sa gromobranom: tip 1 odvodnika prenapona Iimp ≥ 12.5 kA
- Zgrade sa nadzemnom mrežom napajanja u slučaju AQ2 geografskih zona (pogledi mapu: crvene zone): tip 2 odvodnika prenapona sa In ≥ 5 kA
- Medicinski objekti ili sigurnosni sistemi (požarni, itd.) u klasi AQ2 geografske zone: tip 2 odvodnici prenapona sa In ≥ 5 kA


Upotreba odvodnika prenapona se strogo preporučuje u planinskim oblastima, u blizini vode ili dominantnih objekata (zgrade, drveće, itd.), u slučaju kraja instalacije ili instalacije locirane na manje od 50 m od zgrade opremljene sa gromobranom

Kada su odvodnici prenapona prisutni u instalaciji napajanja, savetuje se da se postave i na komunikacione linije (telefonske ili računarske linije)

■ Izbor nivoa zaštite od udara groma



Srednja godišnja vrednost dana sa grmljavinom			
0 - 1	2 - 4	5 - 9	10 - 19
20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 99
100 - 139	140 - 200 +		



Zaštita u blizini uređaja

pogledati str. 622

odvodnici prenapona (nastavak)

■ Tehničke karakteristike

Odvodnici prenapona za napojne linije

Kat. br.	U kombinaciji sa gromobranom 039 10	Visoka zaštita (H) 039 20/21/22/23	Povećana zaštita (I) 039 30/31/32/33	Standardna zaštita (S) 039 40/41/43
Sistem nulovanja	TT - TN - IT	TT - TN - IT	TT - TN - IT	TT - TN
Maks. stabilni napon (Uc)	440 V~	440 V~	440 V~	320 V~
Frekvencija	50-60 Hz			
Tip	Klasa I	Klasa I + II	Klasa II	Klasa II
Maks. struja pražnjenja - I _{max} (8/20 μs)	-	70 kA	40 kA	15 kA
limp 10/350 μs	12.5 kA	10 kA	-	-
Nominalna struja pražnjenja (In, talas 8/20 μs)	20 kA	20 kA	15 kA	5 kA
Up stepen zaštite In	1.8 kV ; 20 kA 1.3 kV ; 5 kA	2 kV ; 20 kA 1.5 kV ; 5 kA	1.8 kV ; 15 kA 1.3 kV ; 5 kA	1.4 kV ; 15 kA 1.2 kV ; 5 kA
Ur	440 V	440 V	440 V	400 V
Automatski osigurač DX, DX-H, DX-L C kriva	40 A	40 A	20 A	20 A
Odlazna struja na Uc (Ic)	< 1 mA			
Nastupna struja (If)	Nula			
Vreme reagovanja	25 ns			
Maks. kapacitet priklj. - puni provodnik - licnasti provodnik	25 mm ² 16 mm ²			
Stepen zaštite	IP 20			
Radna temperatura	- 10 °C do + 40 °C			
Temperatura skladištenja	- 20 °C do + 70 °C			

Odvodnici prenapona za telefonske linije

	Analogni 038 28	Digitalni 038 29
Minimalni napon (Un)	170 V	48 V
Zaštitni nivo (Up)	260 V	100 V
Nominalna struja (In)	5 kA	
Maks. kapacitet priključka puni/licnasti provodnik	0.5 do 2.5 mm ²	
Stepen zaštite	IP 20	
Radna temperatura	- 10 °C do + 40 °C	
Temperatura skladištenja	- 20 °C do + 70 °C	

■ Ugradnja

Kaskadiranje odvodnika prenapona (zaštita u više nivoa)

Osim standardnih zahteva:


- posledice troškova usled onesposobljene opreme,
- opreme koja se po prirodi osetljivosti mora zaštititi (IT, elektronika, itd),
- situacije u zgradama (bliska ili udaljena zgrada sa gromobranskim sistemom),
- mreža napajanja, itd.

su situacije koje opravdavaju ugradnju odvodnika prenapona.

Međutim, efikasnost zaštite od prenapona ne može se optimalno obezbediti jednim odvodnikom prenapona.

Zato Legrand preporučuje kombinaciju nekoliko odvodnika prenapona u kaskadi sa različitim zaštitnim nivoima, od glavnog ormara pa do krajnjeg uređaja koji se mora zaštititi (bliska zaštita osetljivih uređaja).

Instalacija će biti efikasnija ako, osim klase I i II odvodnika prenapona, sadrži i blizak odvodnik prenapona (klase III) na utičnici koja napaja osetljive uređaje (IT, elektronika)



Pripadajući automatski osigurači


Napajanje odvodnika prenapona mora biti zaštićeno od kratkih spojeva i preopterećenja sa automatskim osiguračem prema pravilima diskriminacije. Automatski prekidač koji odgovaraju standardima EN 61643-11 i IEC 61643-1 opisani su u tabeli sa radnim karakteristikama (gore) i tabeli izbora.

Zaštitni uređaji predloženi u tabeli izbora obezbeđuju normalnu zaštitu linije (deo 534-1-5-3 standarda NF C 15-100).


Principi povezivanja

Da bi prenaponska zaštita bila što efikasnija, mora biti instalirana:

- kao izvlačiva
- tako da spoj faza-nula razvodnog bloka i PE ili PEN razvodnog bloka bude što kraći
- u saglasnosti sa EMC (elektromagnetska kompatibilnost) pravilima: izbegavati upotrebu petlji, fiksiranje kablova nasuprot metalnim provodnim delovima



Principi povezivanja (nastavak)



Preporučeni preseći provodnika za povezivanje odvodnika prenapona


Kapacitet	Presek (mm ²)
Standardna zaštita (S)	6
Povećana zaštita (I)	10
Visoka zaštita (H)	16
U kombinaciji sa gromobranskim provodnikom (HL)	16

Minimalna rastojanja između odvodnika prenapona


Donji odvodnik prenapona	Gornji odvodnik prenapona	Rastojanje (m)
H	I	6
	S	8
	P	10
I	S	4
	P	6
	P	2
U kombinaciji sa gromobranskim provodnikom (HL)	I	8
	S	10

Ugradnja rastavne prigušnice u istoj tabli


Kada se minimalno rastojanje ne može zadovoljiti upotrebiti rastavnu prigušnicu kat. br. 039 62/63, kao na slici dole




1 - Odvodnik prenapona u TN sistemu



2 - Odvodnik prenapona u TT sistemu




3 - Odvodnik prenapona u IT sistemu



Ugradnja za telefonske linije

Zaštita telefonskih linija

- Gornja komunikaciona distributivna kutija



- Donja komunikaciona distributivna kutija

- Analogna linija ili digitalna linija



- Digitalna



rastavljači za cilindrične osigurače


preklopne sklopke



058 06



058 28



058 48



043 82



043 83



046 55


U saglasnosti sa standardom IEC 60669-1
Prekidna moć AC 22 A prema IEC 60947-3

Pakovanje	Kat. br.	Za industrijske cilindrične osigurače tip aM ili gG		
		U saglasnosti sa standardima IEC 60269-2 i IEC 60269-2.1 Izolatori prema IEC 60947-3 Icc: - 20 kA sa 8.5 x 31.5 patronom - 100 kA sa 10 x 38 patronom Isporučuje se bez patrona cilindričnog osigurača (str. 234)		
		Jednopolni		
		Dimenzije patrona (mm)	Napon	Broj modula
10	058 06	8.5 x 31.5	400 V~	1
10	058 08	10 x 38	500 V~	1
		Jednopolni + nula		
10	058 16	8.5 x 31.5	400 V~	1
10	058 18	10 x 38	500 V~	1
		Dvopolni		
5	058 26	8.5 x 31.5	400 V~	2
5	058 28	10 x 38	500 V~	2
		Tropolni		
3	058 36	8.5 x 31.5	400 V~	3
3	058 38	10 x 38	500 V~	3
		Tropolni + nula		
2	058 46	8.5 x 31.5	400 V~	4
2	058 48	10 x 38	500 V~	4

Pakovanje	Kat. br.	Dodatni pribor	
10	057 90	Indikator reagovanja 250 V~	
1	057 96	NO + NC pomoćni kontakt za rano prekidanje 5 A - 250 V~ (0.5 modula)	
2	044 44	Zaštitni poklopac kontakata (4 razdvojena pola)	



Indikator reagovanja



Zaštitni poklopac kontakata

Napojne sabirnice (str. 468)

Pakovanje	Kat. br.	Preklopne sklopke		
		Jednopolna naizmjenična - 250 V~		
		Nominalna struja (A)	Dijagram	Broj polova
10	043 82	20		1
		Dvopolna naizmjenična - 400 V~		
5	043 83	20		2
		Jednopolna sa centralnim položajem - 250 V~		
10	043 85	20		1
		Dvopolna sa centralnim položajem - 400 V~		
5	043 86	20		2
		Prekidač N/O + N/C - 250 V~		
10	043 88	20		2

Pakovanje	Kat. br.	Preklopna sklopka sa ručicom		
		4 položaja sa nulom		
		Za kontrolu ventilacije		
		Jednopolna		
		Nominalna struja (A)	Dijagram	Broj modula
1	046 55	16 A - 400 V~		3
		2 povratna položaja ka nuli		
		Dvopolna		
1	046 56	16 A - 400 V~		3
		2 položaja sa nulom		
		Dvopolna		
1	046 58	16 A - 400 V~		3





Patroni cilindričnih osigurača

pogledati str. 234

tasteri, prekidači i indikatori

impulsni releji



Tehničke karakteristike (str. 444)

Pakovanje	Kat. br.	Tasteri/prekidači 20 A - 250 V~
		Prihvataju napojne sabirnice U saglasnosti sa standardom IEC 60669-1 Prekidna moć AC 12 u saglasnosti sa standardom IEC 60947-5-1 Isporučuje se kao taster Može se konvertovati u prekidač
		Jednostruka funkcija
10	044 53	1 N/O Broj modula 1
10	044 54	1 N/C 1
10	044 55	2 N/O 1
10	044 58	1 N/O + N/C 1
		Dvostruka funkcija sa indikatorom
10	044 63	1 N/O + zeleni indikator ⁽¹⁾ 1
10	044 64	1 N/C + crveni indikator ⁽¹⁾ 1
10	044 68	1 N/O (zeleni) + 1 N/C (crveni) 1
		Indikatori - 250 V~
		Jedan difuzor Isporučuju se sa 230 V~ zamenljivom sijalicom
12	6040 77	Zelena Broj modula 1
12	6040 78	Crvena 1
12	6040 79	Narandžasta 1
		Dva difuzora Isporučuju se sa zamenljivom sijalicom E 10 - 230 V~
10	044 88	Zelena + crvena 1
		Trofazni indikatori napona Isporučuje se sa 230/400 V~ nezamenjivim sijalicama Sa 3 neon bezbojne sijalice
2	031 43	0.5
		Dodatni pribor
		Zamenjive sijalice E 10 - 1.2 W
10	044 33	24 V inkadescentna
10	044 36	230 V neon
10	044 37	230 V fluo za plave i zelene difuzore

Pakovanje	Kat. br.	Impulsni releji
		U saglasnosti sa standardom IEC 60669-2-2 sa osvetljenim tasterom za kontrolu upotrebiti kompenzator kat. br. 040 89
		Jednopolni - 16 A - 250 V~
10	040 15	1 N/O Tip kontakta Broj modula 1
		Dvopolni - 16 A - 250 V~
10	040 16	2 N/O 1
		Četvoropolni - 16 A - 400 V~ Mogu se upotrebiti za 3-polnu primenu
1	040 19	4 N/O 2
		Dodatni pribor za impulsne releje
		Postavljaju se sa desne strane impulsnog releja 1 dodatni uređaj po releju
		Pomoćni preklopni kontakt Koristi se za signalizaciju položaja kontakta
1	040 85	I maks. 5 A Napon 250 V~ - 50 Hz Kontakt N/C + N/O Broj modula 0.5
		Uređaj za centralnu kontrolu⁽¹⁾ Centralizovana kontrola je moguća sa udaljenog mesta (npr. portirnica) Može se kontrolisati preko tajmera 1 dodatni uređaj po releju
1	040 86	Za releje 12 V~ do 48 V~ Broj modula 0.5
1	040 87	ili releje 8 V= do 24 V= 0.5
		Za releje 230 V~ - 50 Hz
		Kompenzator za impulsne releje
		Upotrebljava se za kontrolu 230 V~ - 50 Hz impulsnih releja preko osvetljenih tastera Povezuje se na priključke kalema impulsnog releja Postavlja se 1 kompenzacioni modul sa 9 do 16 osvetljenih tastera sa potrošnjom 0,55 mA (ili ukupnom potrošnjom 4.5 mA do 8 mA) Postavljaju se 2 kompenzaciona modula sa 17 do 24 osvetljena tastera sa potrošnjom 0.55 mA (ili ukupnom potrošnjom 8.5 mA do 12 mA)
1	040 89	Impedansni kompenzator za 230 V~ - 50 Hz impulsne releje Broj modula 1

(1) Moguće je kontrolisati 20 impulsnih releja opremljenih uređajem za centralnu kontrolu

(1) Isporučuje se sa sijalicom E 10 - 230 V~

Tehničke karakteristike

Rele	Un	Napajanje		Potrošnja kabela Un (50/60 Hz)	Priključak
		50/60 Hz	DC		
1P	230 V	230 V	110 V	18 VA	4 mm² maks. puni ili licnasti provodnik
2P	230 V	230 V	110 V	18 VA	
4P	230 V	230 V	110 V	32 VA	

Osvetljenje

Maksimalni broj sijalica po fazi, 230 V~

Inkandescentne sijalice

Sa užarenom niti i halogene 230 V

Snaga (W)	40	60	75	100	150	200	300	500
Broj sijalica	40	26	21	16	10	8	5	3

Halogene 12 V sa feromagnetskim transformatorom

Snaga (W)	20	35	50	75	100
Broj sijalica	65	45	25	16	12

Fluorescentne sijalice

1 sijalica nekompenzovana

Snaga (W)	15	18	20	30	36	40	58	65
Broj sijalica	35	33	32	30	29	26	18	15

1 sijalica paralelno kompenzovana

Snaga (W)	15	18	20	30	36	40	58	65
Broj sijalica	29	28	27	26	25	23	16	14

2 sijalice serijski kompenzovane

Snaga (W)	2 x 18	2 x 20	2 x 30	2 x 36	2 x 40	2 x 58	65
Broj sijalica	44	40	27	26	20	14	12

Za dvostruku paralelnu kompenzaciju ove vrednosti podeliti sa 2
4 sijalice serijski kompenzovane

Snaga (W)	4 x 18
Broj sijalica	22

Kompakt fluo sa elektronskim balastom

Snaga (W)	7	10	18	26
Broj sijalica	45	42	37	23

Kompakt fluo sa integrisanim napajanjem

Snaga (W)	11	15	20	23
Broj sijalica	75	55	45	35

1 fluorescentna sijalica sa elektronskim balastom

Snaga (W)	18	36	58
Broj sijalica	28	24	14

2 fluorescentne sijalice sa elektronskim balastom

Snaga (W)	2 x 18	2 x 36	2 x 58
Broj sijalica	14	12	7

Sijalice sa metalnim parama

Natrijumove sijalice niskog pritiska bez kompenzacije

Snaga (W)	18	35	55	90	135	150	180	200
Broj sijalica	19	6	5	3	2	2	2	2

Natrijumove sijalice niskog pritiska sa kompenzacijom

Snaga (W)	18	35	55	90	135	150	180	200
Broj sijalica	15	3	3	2	1	1	1	1

Natrijumove sijalice niskog pritiska ili metalne bez kompenzacije

Snaga (W)	70	150	250	330	400	1 000
Broj sijalica	9	5	3	3	2	-

Natrijumove sijalice niskog pritiska ili metalne sa kompenzacijom

Snaga (W)	70	150	250	330	400	1 000
Broj sijalica	6	6	3	2	2	1

Živine sijalice visokog pritiska bez kompenzacije

Snaga (W)	50	80	125	250	400
Broj sijalica	11	9	7	3	1


Živine sijalice visokog pritiska sa kompenzacijom

Snaga (W)	50	80	125	250	400
Broj sijalica	9	7	5	3	1

Šeme povezivanja


Signalizacija

(npr. sa kat. br. 040 85)



Centralna kontrola iz jedne tačke


(npr. sa kat. br. 040 87)



Upotrebiti samo osvetljene tastere

Kontrola preko održavanog kontakta

(npr. sa kat. br. 040 87 i tajmerom)




Kontrola preko tastera

(npr. kompenzator kat. br. 040 89)

- Povezivanje kompenzatorskog modula sa 9 ili 16 osvetljenih tastera sa potrošnjom 0.55 mA (ili totalnom potrošnjom od 4.5 mA do 8 mA)
- Povezivanje 2 kompenzatorska modula sa 17 ili 24 osvetljena tastera sa potrošnjom 0.55 mA (ili totalnom potrošnjom od 9.5 mA do 12 mA)

kontaktori



 **Tehničke karakteristike (str. 446)**

U saglasnosti sa standardom IEC 61095
 Test funkcija: forsirano uključenje i isključenje kontaktora može se ostvariti pomoću ručice kojoj se pristupa kada se skloni poklopac
 Mogućnost postavljanja napojne sabirnice (do 20 A)

Pakovanje			Kat. br.			Kontaktori za komandni napon 24 V~			Pakovanje			Kat. br.			Kontaktori za komandni napon 230 V~		
1	1	1	040 33	16 A	2 polni - 250 V~ I maks.		N/C + N/O	1	1	1	1	040 53	20 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/O	2
1	1	1	040 41 040 73	20 A 63 A	2 polni - 250 V~ I maks.		2 N/O 2 N/O	1 2	1	1	1	040 54	20 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/C	2
1	1	1	040 74	63 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/O	3	1	1	1	040 55	20 A	4 polni - 400 V~ I maks.		2 N/O + 2 N/C	2
1	1	1	040 38	16 A	2 polni - 250 V~ I maks.		N/O + N/C	1	1	1	1	040 70	40 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/O	3
1	1	1	040 52 040 49	20 A	2 polni - 250 V~ I maks.		2 N/O	1	1	1	1	040 78	63 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/O	3
1	1	1	040 50	20 A	2 polni - 250 V~ I maks.		2 N/C	1	1	1	1	040 79	63 A	4 polni - 400 V~ I maks.		4 N/C	3
1	1	1	040 68 040 75	40 A 63 A	2 polni - 250 V~ I maks.		2 N/O 2 N/O	2 2	1	1	1	040 85	5 A	3 polni - 400 V~ I maks.		3 N/O 3 N/O	3 3
1	1	1	040 76	63 A	2 polni - 250 V~ I maks.		2 N/C	2	1	1	1	040 85	5 A	3 polni - 400 V~ I maks.		3 N/O 3 N/O	3 3
1	1	1	040 69 040 77	40 A 63 A	3 polni - 400 V~ I maks.		3 N/O 3 N/O	3 3	1	1	1	040 85	5 A	3 polni - 400 V~ I maks.		3 N/O 3 N/O	3 3

Dodatni pribor za kontaktore

Za kontaktore do 63 A
 Pomoćni preklonni kontakt
 Postavlja se sa leve strane kontaktora
 Koristi se za signalizaciju položaja kontakta

I maks.	Napon	Preklonni kontakt	Broj modula
5 A	250 V~ - 50 Hz	N/C + N/O	0.5

kontaktori

■ Tehničke karakteristike

- Frekvencija: 50/60 Hz
- Impulsni napon Uimp: 4 kV
- Mehanička izdržljivost: 10⁶ ciklusa
- Temperatura:
 - Radna za kontaktore 1 modul: - 5 °C do + 40 °C
 - 2/3 modula: - 25 °C do + 40 °C
 - Skladištenja za kontaktore 1 modul: - 25 °C do + 70 °C
 - 2/3 modula: - 40 °C do + 70 °C

Zaštita kontaktora od kratkih spojeva prema NF EN 61095, uslovna struja kratkog spoja Iq = 3kA

Automatski osigurači ili gG osigurači:

- ≤ 16 A za 16 A struje
- ≤ 20 A za 20 A struje
- ≤ 40 A za 40 A struje
- ≤ 63 A za 63 A struje

• Potrošnja kontrolne prigušnice

Snaga VA	Standardni kontaktor						Tihi kontaktor
Komandni napon	24 V ~			230 V ~			230 V ~
Pri funkciji	12 VA	42 VA	36 VA	12 VA	35 VA	45 VA	13.5 VA
Pri držanju	3 VA	6 VA	6.5 VA	3 VA	3 VA	7 VA	4 VA
Broj modula	1	2	3	1	2	3	1

• Preporuke

Struje kontaktora postavljenih u kutijama sa unutrašnjom temperaturom većom od > 40 °C

Struja kontaktora	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
Ie = 16 A	16 A	14 A	12 A	10 A
Ie = 20 A	20 A	18 A	16 A	14 A
Ie = 40 A	40 A	36 A	32 A	29 A
Ie = 63 A	63 A	57 A	50 A	46 A

Postaviti razdvojni element na svaka dva kontaktora (kat. br. 044/41)

• Maks. poprečni preseći u mm²

Tip provodnika	Struje ≤ 20 A	Struje 40 i 63 A
Puni	1 x 6 ² ili 2 x 4 ²	1 x 25 ² ili 2 x 10 ²
Fleksibilni	1 x 6 ² ili 2 x 4 ²	1 x 25 ² ili 2 x 10 ²
Fleksibilni sa jednost. hilznom	1 x 4 ²	1 x 16 ²
Fleksibilni sa dvostr. hilznom	2 x 2.5 ²	2 x 16 ²

■ Performanse kontaktora⁽¹⁾

1 - Osvetljenje

Maksimalan broj sijalica po fazi u zavisnosti od struje:

- 230 V~ jedna faza: vrednosti u tabeli
- 400 V~ 3-fazni + nula (veza između faze i nule): vrednosti u tabeli po fazi (pomnožiti sa 3)
- 230 V~ 3-fazni bez nule (veza između faza): vrednosti u tabeli podeliti sa √3
- 400 V~ 3-fazni bez nule (veza između faza): vrednosti u tabeli podeliti sa 2√3

- Inkadescentne

Užarena nit i 230 V halogene

Snaga jedinice	40 W	60 W	75 W	100 W	150 W	200 W	300 W	500 W	1 000 W
16 A	40	32	27	21	13	11	8	4	2
20 A	47	37	30	23	15	12	8	5	2
40 A	118	87	72	52	36	26	18	11	7
63 A	156	115	96	71	48	35	25	15	8

Halogene sa 12 V feromagnetskim transformatorom

Snaga jedinice	20 W	50 W	75 W	100 W	150 W
16 A	16	11	9	7	4
20 A	19	12	10	8	5
40 A	45	29	25	20	15
63 A	64	42	34	28	19

- Fluorescentne

Kompakt fluo bez kompenzacije

Snaga jedinice	7 W	10 W	18 W	26 W
16 A	52	47	42	27
20 A	56	51	43	28
40 A	105	94	68	53
63 A	128	113	88	79

Kompakt fluo sa inegrisanim napajanjem

Snaga jedinice	7 W	11 W	15 W	20 W	23 W
16 A	98	82	62	51	41
20 A	102	85	63	52	42
40 A	125	106	94	71	56
63 A	146	128	113	88	78

Jednostruke i dvostruke

Snaga jedinice	15 W	18 W	20 W	36 W	40 W	58 W	65 W	115 W	140 W
Nekompenzovane	16 A	24	24	24	22	22	15	8	8
	20 A	28	28	28	26	26	17	10	10
	40 A	75	75	75	65	65	40	22	22
	63 A	105	105	105	93	93	58	33	33
Paralelno kompenzovane	16 A	16	16	16	16	11	11	6	6
	20 A	18	18	18	18	13	13	6	6
	40 A	40	40	40	40	30	30	14	14
	63 A	60	60	60	60	43	43	20	20
Serijsko kompenzovane ⁽²⁾	16 A	-	32	32	18	18	11	7	7
	20 A	-	38	38	21	21	13	9	9
	40 A	-	85	85	45	45	29	18	18
	63 A	-	120	120	65	65	40	24	24

Sa elektronskim balastom

Snaga jedinice	14 W	18 W	36 W	58 W
Jednostruke	16 A	40	32	28
	20 A	44	35	30
	40 A	80	64	35
	63 A	100	79	46
Dvostruke ⁽²⁾	16 A	20	16	14
	20 A	22	17	15
	40 A	41	32	18
	63 A	51	40	22

4 serijske kompenzovane cevi

Snaga jedinice	16 A	20 A	40 A	63 A
4 x 18 W	16	19	48	67

- Sijalice sa metalnim parama

Natrijumove sijalice niskog pritiska

Snaga jedinice	18 W	35 W	55 W	90 W	135 W	150 W	180 W	200 W
Bez kompenzacije	16 A	19	6	5	3	2	2	2
	20 A	22	7	7	4	2	2	2
	40 A	57	14	14	9	8	6	6
	63 A	90	25	25	20	10	9	9
Sa kompenzacijom	16 A	15	3	3	2	1	1	1
	20 A	17	4	4	3	1	1	1
	40 A	42	11	11	9	5	4	3
	63 A	58	15	15	11	7	6	5

Natrijumove sijalice niskog pritiska ili metalne

Snaga jedinice	70 W	150 W	250 W	330 W	400 W	1000 W
Bez kompenzacije	16 A	9	5	3	2	-
	20 A	10	6	3	2	1
	40 A	22	15	9	8	2
	63 A	30	19	11	9	3
Sa kompenzacijom	16 A	6	6	3	2	1
	20 A	8	8	3	2	1
	40 A	20	20	8	8	3
	63 A	25	25	11	10	5

Živine sijalice visokog pritiska

Snaga jedinice	50 W	80 W	125 W	250 W	400 W	700 W	1000 W
Bez kompenzacije	16 A	11	9	7	3	1	-
	20 A	12	10	8	3	2	1
	40 A	36	27	19	10	7	4
	63 A	52	39	27	14	10	6
Sa kompenzacijom	16 A	9	7	5	3	1	-
	20 A	10	8	6	3	2	1
	40 A	25	21	14	7	4	3
	63 A	30	25	16	9	5	3

2 - Motori

Maksimum (kW)

	16 A	20 A	40 A	63 A
230 V jednofazni motor sa kondenzatorom	0.9	1.1	2.5	4
400 V 3-fazni motor	2.7	3.3	7.5	12

3 - Grejanje

Maksimalna snaga prema broju operacija u danu (kW)

Br. operacija u danu	16 A	20 A	40 A	63 A
230 V jednofazno napajanje				
≤50	3.5	4.5	9	14
75	3	3.5	7.5	12
100	2.5	3	6	9.5
250	1.5	2	4	6
500	1	1	2.5	4.5
400 V 3-fazno napajanje				
≤50	10	13	26	41
75	9	11	22	35
100	7	9	17	26
250	3	4	8	13
500	2	3	6	9

(1) Za servisni život od 10 godina sa 200 dana godišnje upotrebe

(2) Snaga jedinice (W), za multiplikaciju sa 2 (npr. 2 x 18 W)

stepenišni automati

stepenišni automati



047 02



Prostor za napojnu sabirnicu



047 04

Prihvata napojnu sabirnicu
Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz
Isključuje nakon podešenog vremena
Samozaštita u slučaju blokade tastera

Pakovanje	Kat. br.	Stepenišni automat
10	047 02	Mogućnost resetovanja 230 V~ - 50/60 Hz Vreme podesivo od 0.5 do 10 min Forsirano isključenje Izlaz 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 2 000 W inkadescentno/halogeno 2 000 W halogeno - 230 V~ 1 000 fluo serijski kompenzovano 120 fluo paralelno kompenzovano 14 μF 100 kompakt fluo 1 000 W štedljive lampe automatsko 3-žično i 4-žično povezivanje

Broj modula
1


Pakovanje	Kat. br.	Multifunkcionalni stepenišni automat
10	047 04	Mogućnost resetovanja 230 V~ - 50/60 Hz Vreme podesivo od 0.5 s do 12 min 3-žično i 4-žično povezivanje automatski prepoznato od uređaja Ulaz za odvojenu kontrolu 8-230 V (detektor prisustva, kontrola svetla preko interfona, itd.) Funkcija upozorenja isključenja prikazana na uređaju Izlaz 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 2 000 W inkadescentno/halogeno 1 000 VA fluo - paralelno kompenzovano $\leq 100 \mu F$ 1 000 VA kompakt fluo 500 W halogeno + feromagnetski transformator 2000 W halogeno + elektronski transformator 1 000 W štedljive sijalice

Broj modula
1

Stepenišni automat


4-žično

Omogućava neograničen broj neosvetljenih tastera ili do 50 osvetljenih tastera sa neonskim indikatorom na 1 mA maks. Stalno osvetljenje




3-žično

Omogućava neograničen broj neosvetljenih tastera ili do 50 osvetljenih tastera sa neonskim indikatorom na 1 mA maks. Stalno osvetljenje




Multifunkcionalni stepenišni automat

4-žično



3-žično



Spratne table

pogledati str. 467

vremenski releji



Za kontrolu uključenja/isključenja opreme (rasvete, ventilacije, kontrolnih i signalnih sistema) u toku podešenog perioda od 0.1 s do 100 h
Napon napajanja: 12 do 230 V~ i = - 50/60 Hz
Izlaz: 8 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$ po kontaktu

Pakovanje	Kat. br.	Vremenski releji	Broj modula	Pakovanje	Kat. br.	Vremenski releji (nastavak)	Broj modula
1	047 40	Kašnjenje uključenja Napajanje se uključuje sa zakašnjenjem Dovođenjem releja pod napon počinje odbrojavanje podešenog vremenskog intervala (T) nakon kojeg relej uključuje potrošača	1	1	047 43	Tajmer (pulsni) Za uključenje potrošača za specificirano vreme Odbrojavanje podešenog vremenskog intervala (T) počinje zatvaranjem neosvetljenog prekidača ili tastera Na kraju perioda isključuje se potrošač	1
1	047 41	Kašnjenje isključenja Napajanje se isključuje sa zakašnjenjem (ventilacija, itd.) Isključenjem releja pomoću prekidača ili neosvetljenog tastera počinje odbrojavanje podešenog vremenskog intervala (T) nakon kojeg relej isključuje potrošača	1	1	047 45	Kašnjenje u napajanju Za uključenje potrošača za specificirano vreme Odbrojavanje podešenog vremenskog intervala (T) počinje kada je relej uključen Na kraju vremenskog perioda (T), isključuje se potrošač	1
1	047 42	Blinkajuće Za uključenje i isključenje potrošača (osvetljenje, sirena) za različita vremena i cikličnost 	1	1	047 44	Višefunkcijski • Kašnjenje uključenja • Kašnjenje isključenja • Kašnjenje uključenja/isključenja • Tajmer (impuls) • Tajmer i propusni kontakt • Kašnjenje napajanja • Blinkanje (otvoren izlaz) • Sabiranje kašnjenja • Sabiranje kašnjenja napajanja	1
1	047 00	Motor starter (zvezda / trougao) Za pokretanje motora u 2 koraka Dvostruko zvezda-trougao vreme 	1				

programabilni tajmeri analogni

programabilni tajmeri analogni i digitalni



Programiranje preko segmenata
1 modul: min. 1 segment
3 modula: min. 2 segmenta
Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz
3-pozicioni prekidač sa forsiranom funkcijom
"ON-AUTO-OFF" sa prednje strane
Ručno prebacivanje leto/zima
1 izlaz 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$

Pakovanje	Kat. br.	Dnevni program
1	037 30	1 segment = 15 min Tačnost: ± 5 min/godina
1	037 40	Vertikalna skala Minimalni interval: 15 min 1 NO izlazni kontakt Bez radne rezerve Sa radnom rezervom od 100 sati
1	037 52	Horizontalna skala Minimalni interval: 45 min 1 preklopni kontakt Bez radne rezerve Sa radnom rezervom od 100 sati
1	037 53	

Pakovanje	Kat. br.	Nedeljni program
1	037 44	1 segment = 2 h Tačnost : ± 30 min/godina
1	037 55	Vertikalna skala Minimalni interval: 2 h 1 NO izlazni kontakt Sa radnom rezervom od 100 sati
1	037 55	Horizontalna skala Minimalni interval: 4 h 1 preklopni kontakt Sa radnom rezervom od 100 sati

Broj modula
1
1


3
3

Broj modula
1
1


3

Šema povezivanja


Kat. br. 037 30/40




Kat. br. 037 52/53/55




Kat. br. 047 70



Kat. br. 047 61/63, 6047 60



Kat. br. 037 34/20



Izlazno vreme zatvaranja se proračunava prema datumu, u skladu sa geografskim koordinatama

Tehničke karakteristike

Kat. br.	Prog. vreme	Min. vremensko podeš.	Radna rezerva	Leto/zima	Izlaz 16 A	Broj progr.	Broj modula
037 00	7 d	1 min	100 h	auto	1	8	1
047 61	multi	1 min	6 godina	auto	1	56	2
047 71	multi	1 min	6 godina	auto	2	2 x 28	2
047 63	multi	1 min	6 godina	auto	1	56	2
6047 60	multi	1 min	6 godina	auto	1	56	2

Kat. br.	Program	Segment	Min. vreme isključ.	Radna rezerva	16 A izlaz preko kontakta N/O	Preklopni	Broj modula
037 30	24 h	15 mn	15 mn	bez	1	-	1
037 40	24 h	15 mn	15 mn	100 h	1	-	1
037 52	24 h	15 mn	30 mn	bez	-	1	3
037 53	24 h	15 mn	30 mn	100 h	-	1	3
037 44	7 d	2 h	2 h	100 h	1	-	1
037 55	7 d	2 h	4 h	100 h	-	1	3

Brojači sati rada

pogledati str. 252

analogni tajmeri




Napajanje 230 V~
Forsirano uključenje i isključenje sa prednje strane
Radna rezerva: 500 h sa kvarcnim kontrolnim mehanizmom
(osim kat. br. 499 26)
(2 preklopna kontakta za Kat. br. 499 26)

Pakovanje	Kat. br.	Dnevni program
1	6499 14	20 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ Najkraće vreme uklopa: 30 min (1 segment = 10 min) Tačnost: ± 5 min.
	NOVO	30 A - 230 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ Najkraće vreme uklopa: 20 min (1 segment = 10 min) Tačnost: ± 30 min. IP 20
1	6499 64	230 V - 50/60Hz
1	6499 65	120 V - 50/60Hz
Nedeljni program		
1	497 56	16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ Najkraće vreme uklopa: 3 h (1 segment = 1 h) Tačnost: ± 20 min.
1	044 09	Adapter za fiksiranje na šinu EN 50022
	NOVO	30 A - 230 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ Najkraće vreme uklopa: 2 h (1 segment = 1 h) Tačnost: ± 30 min. IP 20
1	6499 66	230 V - 50/60Hz
1	6499 67	120 V - 50/60Hz
Tajmer za vreme odmrzavanja		
		Tajmer za kratke periode kontrole odmrzavanja, ciklično uključenje pumpi, pokretnih traka, periodičnog podmazivanja mašina 16 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ IP 30 Dnevni program Tajmer može ponoviti jedan ili dva podešena kratka programa za 24 sata Najkraća sekvenca 2.5 h - do 9 puta 1 stepen uklopa = 1 segment = 30 min. 50 Hz
1	499 26	Vreme odmrzavanja 1 do 60 minuta po kontaktu


analogni tajmeri

■ Dimenzije


Kat. br. 6499 14



Kat. br. 6499 64/65/66/67



Kat. br. 497 56



■ Tehničke karakteristike


Analogni tajmeri 30A

Prema standardima EN 50022, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 60730-1, IEC 60730-2-7, VDE 0631-1 i VDE 0631-2-7

Za specijalne primene sa velikim snagama kao kontrola:

- osvetljenje reklamnih panoa ili oznaka
- bojlera
- vodothloriranje
- grejanje / ventilacione sisteme
- ulično osvetljenje
- kompresora
- grejača bazena
- filtera, pumpi, traka

programabilni tajmeri sa digitalnim displejom



Za uključenje ili isključenje potrošača (osvetljenje, grejanje) u programiranim vremenskim intervalima
Automatski rad po ciklusima ili stalno forsirano isključenje ili uključenje

Pakovanje	Kat. br.	Standardni	Pakovanje	Kat. br.	Multifunkcionalni sa godišnjim programom
1	037 00	Automatsko prebacivanje leto/zima i izbor vremena Nedeljni tajmer Tačnost: ± 2.5 s/dan Minimalni programski interval: 1 min Radna rezerva sata: 100 sati Napajanje 230 V~ - 50/60 Hz 1 izlaz 16 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ po 1 inverziji kontakta	1	047 70	Godišnji program 4 izlaza Za godišnji programski period Programiranje direktno sa tasterima, ili upotrebom ključa za prebacivanje programa kat. br. 047 81 Ključ za prebacivanje programa Može se upotrebiti za memorisanje programiranih parametara: • Direktno na kat. br. 047 70 (podešeni podaci se učitavaju na uređaj) • Sa software-om za programiranje (Windows PC) (podešeni podaci se učitavaju u "data loader") Baterija Radna rezerva 5 godina za kat. br. 047 70
1	047 61	Multifunkcionalni Programsko podešavanje se može uraditi na dnevnoj ili nedeljnoj bazi u meniju na 6 jezika (GB, F, E, I, D, NL) Program se sastoji od vremena uključanja i isključenja dodeljenih određenim danima Opcija suspenzije programa za određeni period sa podešenim startom i datumom Isporučuje se sa držačem za uputstvo (1 modul) Minimalni programski interval: 1 min Velika tačnost: ± 0.2 s/dan Podesivo trajanje impulsa od 1 s do 59 min⁽¹⁾ Posebno je pogodan za nepravilne cikluse: - sigurnosne instalacije (pristupne tačke, alarmi, itd.) - industrijske instalacije (pumpne stanice, itd.) Radna rezerva: 6 godina Programiranje direktno sa tasterima, ili upotrebom ključa za prebacivanje programa kat. br. 047 72 Dodatne funkcije koje uključuju impulse, slučajni izbor (nepravilne cikluse), praznike, brojače sati Napajanje 230 V~ - 50/60 Hz 1 izlaz 16 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ po 1 inverziji kontakta 84 impulsa maks.	1	047 81	
1	047 71	2 izlaza 16 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ po 2 inverziji kontakta Napajanje 120 V~ - 50/60 Hz 1 izlaz 16 A - 250 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ po 1 inverziji kontakta 84 impulsa maks.	1	047 82	Software za programiranje Može se upotrebiti za kreiranje, čuvanje i prenos programskih podešavanja za multifunkcionalni i multiprogramski tajmer, kat. br. 047 61/71/63/70 Podaci se prebacuju preko ključa kat. br. 047 72, upotrebom "data loader" povezanog na USB port računara Kit koji se sastoji od CD-ROM-a, data loader-a i ključa za prebacivanje podataka
1	6047 60	Napajanje 24 V~ - 50/60 Hz 1 izlaz 16 A - 24 V~ $\mu \cos \varphi = 1$ po 1 inverziji kontakta 84 impulsa maks.	1	047 73	Za spoljašnje osvetljenje Za kontrolu spoljašnjeg osvetljenja bez dodatka Automatsko programiranje: jednostavna inicijalizacija proizvoda za lokaciju Napajanje 230 V~ - 50/60 Hz Radna rezerva 6 godina 1 izlaz 16 A - 250 V~
1	047 63	Ključ za prebacivanje programa Može se upotrebiti za memorisanje programiranih parametara: • Direktno na multifunkcionalnom i multiprogramskom tajmeru kat. br. 047 61/71/63 (podešeni podaci se učitavaju na uređaj) • Sa software-om za programiranje (Windows PC) (podešeni podaci se učitavaju u "data loader")	1	037 20	2 izlaza 16 A - 250 V~
10	047 72		1	037 34	1 izlaz 16 A - 250 V~
			1	047 64	2 izlaza 16 A - 250 V~
			1	047 67	

(1) Kat. br. 047 71 nema ovu funkciju

foto-osetljivi prekidači



037 23

037 21


Mogu se upotrebiti za uključenje i isključenje osvetljenja na osnovu zadatih svetlosnih uslova (sumrak, svitanje)
Isporučuje se sa foto ćelijom u Plexo vodootpornom kućištu
Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz

Pakovanje	Kat. br.	Standardni	Broj modula
1	037 23	Izlaz 5 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 1 200 W inkandescentno 800 VA fluorescentno kompenzovano 300 VA fluorescentno paralelno kompenzovano 45 μF Vremenski odziv je približno 45 s Podešavanje od 0.5 do 2000 lux	2
1	037 25	Preprogramirani Izbor od 4 moguća programa Izlaz 10 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 2 000 W inkandescentno 2 000 VA fluorescentno kompenzovano 300 VA fluorescentno paralelno kompenzovano 45 μF Vremenski odziv je približno 5 s Podešavanje od 0.5 do 2000 lux	5
1	037 21	Programabilni Izlaz 10 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 1 000 W inkandescentno 2 000 VA fluorescentno kompenzovano Vremenski odziv: 60 s Podešavanje od 2 do 60 000 lux Kapacitet 8 programa	2
5	695 18	Dodatni pribor Fotoćelija IP 55 - IK 07 upotrebljava se sa foto osetljivim prekidačima (kat. br. 037 21/23/25)	
10	696 51	Nadgradna kutija za 1 mehanizam Opremljena uklonjivom membranskom uvodnicom Direktan uvod kablova (bez potrebe za sečenjem)	

foto-osetljivi prekidači

Standardni foto-osetljivi prekidač (kat. br. 037 23)

Uključenje i isključenje definisano nivoom osvetljaja




Preprogramirani foto-osetljivi prekidač (kat. br. 037 25)

4 moguća programa


- 1 - Uključenje prilikom zalaska sunca i isključenje ujutru (parkinzi, zelene površine itd.)
- 2 - Isključenje kada je nizak nivo osvetljenja i uključenje pri visokom nivou osvetljenja (imitiranje dnevnog ciklusa - npr. uzgoj cveća)
- 3 - Automatsko uključenje pri zalasku sunca i isključenje preko tastera ili tajmera (izlozi, osvetljeni znaci, itd.)
- 4 - Uključenje preko tastera ili tajmera i automatsko isključenje u zoru (kancelarije, prodavnice, itd.)

Primer povezivanja trećeg programa::




Programabilni foto-osetljivi prekidač (kat. br. 037 21)

Kontrola osvetljenja prema podešenom vremenu i nivou osvetljenja
Minimalni interval uklopa: 1 min
Radna rezerva: 100 sati
Ručna kontrola: stavljanje van funkcije/program/stop
Automatsko prebacivanje zimsko/letnjeg režima
Privremeno stavljanje van funkcije sa automatskim povratkom na program



Primer upotrebe



Ručno uključenje

Uključenje kada je nizak nivo osvetljaja

Isključenje kada je visok nivo osvetljaja

dimeri, daljinski kontrolisani dimeri

dimeri, daljinski kontrolisani dimeri



Napajanje: 230 V~ - 50/60 Hz

Pakovanje	Kat. br.	Dimeri
1	036 59	Montaža na DIN šinu Za inkadescentne i halogene sijalice 230 V~ i ELV halogene sa feromagnetskim transformatorom Snaga: 60 do 600 W
1	036 58	Za fluorescentne sijalice sa 1 -10 V balastom (fluo cevi i kompakt fluo sa odvojenim balastom) Snaga balasta: maks. 800 V Kontrolna struja: 50 mA
1	036 71	Daljinski kontrolisani dimeri Montaža na DIN šinu Za inkadescentne i halogene sijalice 230 V~ i ELV halogene sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom Mogu se kontrolisati sa neosvetljenim dvostrukim tasterima ili BUS uređajima
1	036 60	Za fluorescentne sijalice sa 1 -10 V balastom (fluo cevi i kompakt fluo sa odvojenim balastom) Snaga balasta: maks. 1000 V Kontrolna struja: 50 mA
1	036 80	Mogu se kontrolisati sa neosvetljenim dvostrukim tasterima ili BUS uređajima BUS napajanje za daljinski kontrolisane dimere kat. br. 036 60/71

Broj
modula
2

2


Broj
modula
6

4


2

■ Povezivanje

Dimeri za inkadescentne sijalice 600 W kat. br. 036 59




Dimeri za fluorescentne sijalice 800 VA kat. br. 036 58



Daljinski kontrolisani dimeri za fluorescentne sijalice
sa 1-10 V balastom kat. br. 036 60

BUS linija za kontrolu periferija
Maksimalna dužina BUS linije: 300 m
Preporučeni kabl: SYT oklopljen



monofazna napajanja



047 95



047 93

Za napajanje PLC-a i njihovih periferijskih uređaja ili uređaja koji zahtevaju napone od 5 V, 12 V, 15 V ili 24 V $\pm$
Fiksiranje na $\perp$ šinu

Pakovanje Kat. br. Ispravljačka napajanja sa filterom

		U saglasnosti sa standardom IEC EN 61558-2-6 Za opremu prema standardima EN 61131-2, EN 60204 i EN 60439-1 Obuhvataju: - Sigurnosni transformator sa filterom interferencije - Kondenzatorski filter - PTC ⁽¹⁾ zaštitu integrisanu u sekundaru - Dvostruke priključke Kapacitet priključka: 6 mm ² licnasti provodnik Klasa II posle dodatne maske Udarni faktor < 3% Ambijentalna temperatura: 60°C Napajanje 230 V $\pm$ 15 V $\sim$
1	047 95	12 V $\pm$ Snaga (W) 15 Struja (A) 1.3 Broj modula 5
1	047 96	15 V $\pm$ 15 1 5
1	047 97	24 V $\pm$ 12 0.5 5
1	047 98	21.5 0.9 5

Stabilizatori napajanja

U saglasnosti sa standardima NF EN 61204, NF EN 60950 (Low Voltage Directive), EN 55022 (Klasa B), EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204
Prekidački mod
Galvansko razdvajanje 4 000 V (ulaz/izlaz)
Sa:
- Elektronskom zaštitom (preopterećenje i kratak spoj)
- Integrisanim cevastim osiguračem na ulazu
- Zelenim indikatorom prisutnosti napona na izlazu
Napajanje 115 - 230 V $\sim$

1	047 91	5 V $\pm$ Snaga (W) 12.5 Struja (A) 2.5 Broj modula 6
1	047 92	12 V $\pm$ 30 2.5 6
1	047 93	24 V $\pm$ 24 1 4


Napajanja sa baterijom

U saglasnosti sa standardima EN 60742, EN 55022 (Klasa B), EN 61000-4-2
Sa "ON"/"OFF" dugmetom, indikatorom rada, zaštitnim cevastim osiguračem
Napajanje 230 V $\sim$
12 V $\pm$
Kapacitet 280 mA/h
Snaga (W) 6 Struja (A) 0.5 Broj modula 6
24 V $\pm$
Back up sa baterijskom jedinicom kat. br. 042 31
3.6 0.15 6
Baterijska jedinica
Kada je povezana sa kat. br. 042 30 preko spojnog konektora ili provodnika, formira baterijsko napajanje, kapaciteta 270 mA/h (6 modula)

(1) PTC: Pozitivni temperaturni koeficijent (ograničenje preopterećenja i temperature). U slučaju preopterećenja prekidač isključuje napajanje i omogućava hlađenje napajanja pre nego što ga ponovo uključi

monofazna napajanja

■ Ispravljačka napajanja sa filterom



Kat. br.	Napon (V)	Struja (A)	Težina (Kg)	I prim. sa optereć. (A) na 230 V
047 95	12	1.3	0.95	0.15
047 96	15	1	0.95	0.15
047 97	24	0.5	0.95	0.13
047 98	24	0.9	0.95	0.17

Kat. br.	Napon				Gubici praznog hoda (W)	Ukupni gubici na 100% optereć. (W)	Pad napona cos φ = 1
	Bez optereć. (V)	Sa optereć. (V)	Sa 100 kA optereć. i prim. napon. + 10%	Sa nomin. optereć. i prim. napon. -15%			
047 95	15.1	11.8	16.3	10.4	3.4	8.7	28.5
047 96	18.5	14.6	19.9	12.9	3.4	8.9	26.7
047 97	28.9	23.6	30.6	20.7	3.4	7.1	22.3
047 98	29.9	22.8	32.0	20.3	3.4	10.4	31.0

■ Stabilizatori napajanja

Kat. br.	Sekundar		Primar			Maks. izlazna struja (A)	Petrošnja na maks. temper. (W)	Efikasnost
	Napon (V)	Struja (A)	Napon (V)	Petrošnja struje maks. (A)	Udarna struja maks. (A)			
047 91	5	2.5	109-264	0.15/0.35	16	2.5	12.5	58
047 92	12	2.5	109-264	0.3/0.55	11	2.5	30	
047 93	24	1	109-264	0.25/0.45	13	1	24	73

Kat. br.	Startno vreme pri naponu 230V/115V (s)	Vreme držanja na 230 V (ms)	Radna temp. (°C)	Zaostali udarni pik na pik (mVpp)	Zaštita		Dimenz.	Maks. težina	Maks. radna temp. sa preopterećenjem (°C)
					Sa cevastim osig. (A)	Sa autom. osig. (A) + tip			
047 91	2.4/0.8	90	-10/+50	35	1A aM	2A/C	6 modula	0.32	50
047 92	10/3.7	115	-10/+50	20	1A aM	2A/C	6 modula	0.32	50
047 93	2.6/1	124	-10/+50	80	2A aM	6A/C	4 modula	0.25	50

tabela izbora ugradnih razvodnih tabli

Ugradne razvodne table od 12 do 48 modula (pogledati str. 457)			
	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Table sa vratima
	305 x 330 x 86	12+2 (1 red)	014 31
	430 x 330 x 86	24+4 (2 reda)	014 32
	555 x 330 x 86	36+6 (3 reda)	014 33
	680 x 330 x 86	48+8 (4 reda)	014 34

Ugradne razvodne table od 4 do 36 modula (pogledati str. 458)				
	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Table sa plastičnim vratima	
			Bela	Providna
	200 x 181 x 72	4	6010 51	6010 50
	225 x 239 x 72	6	6010 53	6010 52
	232 x 275 x 72	6	6010 55	6010 54
	253 x 320 x 72	12 (1 red)	6010 57	6010 56
	253 x 422 x 72	18 (1 red)	6010 59	6010 58
	410 x 230 x 72	24 (2 reda)	6010 71	6010 70
	560 x 230 x 72	36 (3 reda)	6010 73	6010 72

Ugradne razvodne table od 36 do 72 modula (pogledati str. 459)				
	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Table sa plastičnim vratima	
			Bela	Providna
	460 x 425 x 91	36 (2 reda)	6070 66	6070 62
	610 x 425 x 91	54 (3 reda)	6070 67	6070 63
	760 x 425 x 91	72 (4 reda)	6070 68	6070 64

Ugradne razvodne table od 6 do 36 modula (pogledati str. 460)			
	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Table sa vratima
	186 x 230 x 72	6 (1 red)	6011 10
	188 x 266 x 72	8 (1 reda)	6011 11
	225 x 334 x 72	12 (1 reda)	6011 17
	358 x 334 x 80	24 (2 reda)	6011 18
	508 x 334 x 80	36 (3 reda)	6011 19

Nedbox

razvodne table za ugradnju u zid



014 22

014 32

Pakovanje

Kat. br.

IP 40 - IK 07

Klasa II ☐
Ugradne razvodne table u beton ili gips
U saglasnosti sa EN 60439-3
12 modula u svakom redu (+ 2 dodatna)
Otporne na toplotu do 750°C
prema standardu EN 60695-2.1
Dva tipa vrata sa izborom strane otvaranja :
- zaobljena plastična debljine 12/19 mm
- super tanka metalna debljine 6 mm
Integrirana leva ili desna ručica za
otvaranje koja se može dopuniti sa ključem
za zaključavanje kat. br. 014 91
Sadrže priključne klemme za nulu i uzemljenje

Sa zaobljenim plastičnim vratima

Broj modula	Broj redova	Dimenzije otvora za montažu Visina x Širina x Dubina(mm)
12 + 2	1	305 x 330 x 86
24 + 4	2	430 x 330 x 86
36 + 6	3	555 x 330 x 86
48 + 8	4	680 x 330 x 86

Sa super tankim metalnim plastificiranim vratima

Broj modula	Broj redova	Dimenzije otvora za montažu Visina x Širina x Dubina(mm)
12 + 2	1	305 x 330 x 86
24 + 4	2	430 x 330 x 86
36 + 6	3	555 x 330 x 86
48 + 8	4	680 x 330 x 86

Dodatni pribor

Komplet za fiksiranje u zid-4 spojne žabice
Bravica i ključ br. 850
IP 23-sabirnice sa priključnim klemama
1 za nulu : 1 x 4 of 25 mm² + 12 x 1.5 of 16 mm²
3 za faze : 4 x 1.5 of 16 mm²


Broj i raspored priključnih klemma za nulu i uzemljenje

Kat. br.	Broj modula	Broj priključnih mesta			
		Uzemljenje		Nula	
		1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²	1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²
014 11/21/31	1 x (12+2)	6	6	6	6
014 12/22/32	2 x (12+2)	8	8	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾
014 13/23/33	3 x (12+2)	15	15	12 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾
014 14/24/34	4 x (12+2)	15	15	18 ⁽²⁾	18 ⁽²⁾

Nedbox


razvodne table za ugradnju u zid
tehničke karakteristike

Raspored



- A : bazni plastični deo table za ugradnju u zid
B : poklopac sa otvorom za uvod kablova
C : komplet za zaptivanje i kačenje
D : ram za ugradnju od 70 mm dubine
E : izolovane priključne klemme
F : plastična maska
G : maska za pokrivanje neiskorišćenih mesta
H : super tanka metalna vrata
I : plastična vrata

Dimenzije



	1 x 12	2 x 12	3 x 12	4 x 12
A	305	430	555	680
B	335	460	585	710

(1) Raspoređeno na dve sabirnice
(2) Raspoređeno na tri sabirnice

(1) Dimenzije otvora za montažu
(2) Spoljne dimenzije vidljivog dela

Ekinox NX

razvodne table za ugradnju u zid
sa priključnim klemama



6010 72



6010 59

IP 40 - IK 07

Ispunjava standard IEC 439

IP 40 sa vratima, IK 07, klasa II ☐

Vrata pričvršćena na poklopac, isporučuju se u kompletu
Isporučuju se sa priključnim klemama IP 2x (osim za 4 i 6 modula)

Pakovanje	Kat. br.	Providna vrata
1	6010 50	1 red sa 4 modula
1	6010 52	1 red sa 6 modula
1	6010 54	1 red sa 8 modula
1	6010 56	1 red sa 12 modula
1	6010 58	1 red sa 18 modula
1	6010 70	2 reda sa 12 modula
1	6010 72	3 reda sa 12 modula

		Neprovidna bela vrata - RAL 9010
1	6010 51	1 red sa 4 modula
1	6010 53	1 red sa 6 modula
1	6010 55	1 red sa 8 modula
1	6010 57	1 red sa 12 modula
1	6010 59	1 red sa 18 modula
1	6010 71	2 reda sa 12 modula
1	6010 73	3 reda sa 12 modula

		Dodatni pribor
1	017 66	Brava i ključ br. 850 samo za razvodne table 2 x 12 i 3 x 12 modula
20	016 60	Maska za pokrivanje neiskorišćenih mesta (5 modula)
1	6070 99	Komplet za pričvršćenje
5	016 40	Pljosnata traka 12 x 2 dužine 300 mm


Broj i raspored priključnih klem za nulu i uzemljenje

Kat. br.	Broj modula	Broj priključnih mesta			
		Uzemljenje		Nula	
		6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²
6010 54/55	1 x 8	-	4	-	4
6010 56/57	1 x 12	-	8	-	8
6010 58/59	1 x 18	1	12	1	12
6010 70/71	2 x 12	1	16	1	16
6010 72/73	3 x 12	1	21	1	21

Ekinox NX


razvodne table za ugradnju u zid
tehničke karakteristike

■ Raspored




■ Dimenzije

4 do 18 modula



24 i 36 modula



	4 mod.	6 mod.	8 mod.	12 mod.	18 mod.	24 mod.	36 mod.
A	181	239	275	320	422	320	320
B	200	225	232	253	253	410	560
C	170	208	244	287	391	289	289
D	146	180	180	208	279	358	508
E	29	33	34	34	34	34	34
F	77.5	81.8	82	82	82	81	82

Ekinox TX

ugradne razvodne table sa 18 modula u redu



Pakovanje Kat. br. Ugradne razvodne table

		IP 30 - IK 05
		Razvodne table sa 18 modula u redu klasa II ☐
		U saglasnosti sa standardima NF C 61-910,
		NF C 20-455 i IEC 60 439-3
		Proširive table do 125 A :
		- potpuno modularne
		- DPX sa nosačem kat. br. 262 09 (šina postavljena
		u najnižem položaju upotrebom kat. br. 016 30)
		Isporučuje se sa IP 2x priključnim blokovima
		Natična šasijsa za ožičavanje van razvodne table
		Visina šine se može podesiti sa kitom za
		podešavanje kat. br. 016 30

Tabla sa providnim vratima

1	6070 62	2 reda - 18 modula
1	6070 63	3 reda - 18 modula
1	6070 64	4 reda - 18 modula

Tabla sa belim vratima RAL 9010

1	6070 66	2 reda - 18 modula
1	6070 67	3 reda - 18 modula
1	6070 68	4 reda - 18 modula

Dodatni pribor

		Slepe maske
		Deljivo na 1/2 modula
20	016 60	5 modula - bela
10	016 62	13 modula - bela
10	016 64	18 modula - bela
5	016 40	Pljosnata traka 12 x 2 dužine 318 mm

Broj i raspored priključnih klemata za nulu i uzemljenje


Kat. br.	Broj redova	Broj priključnih mesta (nula+uzemljenje)
607 062/66	2 x 18	17
607 063/67	3 x 18	22
607 064/68	4 x 18	35

IP 2X priključni blokovi (str. 468)

Ekinox TX

ugradne razvodne table sa 18 modula u redu


Raspored



Priključci za uzemljenje

Kat. br.	Poprečni presek		
	6 - 25 mm²	1.5 - 8 mm²	Broj redova
6070 62/65	1	16	2 x 18
6070 63/67	1	21	3 x 18
6070 64/68	2	33	4 x 18

Dimenzije



	36 mod.	54 mod.	72 mod.
A	460	610	760
B	402	552	702

Practibox™
razvodne table za ugradnju u zid



6011 11

6011 14

IP 40 - IK 07 sa vratima
Klasa II
U saglasnosti sa standardom IEC 439
Reverzibilna maska
Ugradna kutija za beton
Bela RAL 9003


Pakovanje	Kat. br.	Razvodne table - bez priključnih klem
1	6011 10	1 red sa 6 modula
1	6011 11	1 red sa 8 modula

		Razvodne table - sa priključnim klemama
1	6011 17	1 red sa 12 modula
1	6011 18	2 reda sa 12 modula
1	6011 19	3 reda sa 12 modula


		Dodatni pribor
20	016 60	Slepe maske Deljivo na 1/2 modula 5 modula - bela
10	6012 90	Priključne kleme Nula i uzemljenje 2 x 8 otvora
1	019 66	Bravica Bravica n° 850 Samo za table sa 2 ili 3 reda

IP 2X priključni blokovi (str. 468)

Practibox™
razvodne table za ugradnju u zid




■ Dimenzije
Table 6,8 i 12 modula



	Broj modula		
	6 mod.	8 mod.	12 mod.
A	230	266	334
B	186	188	225
C	208	244	287
D	180	180	208
E	27	27	31

Table 24 i 36 modula



	Broj modula	
	24 mod.	36 mod.
A	376	526
B	358	508
C	40	42

tabela izbora nadgradnih razvodnih tabli

Razvodne table od 1 do 6 modula

	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Tabla
	140 x 150 x 68	2	013 56
	140 x 87 x 68	4	013 57
	140 x 130 x 68	6	013 58

Razvodne table od 8 do 48 modula

	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Tabla	Vrata		
				Metalna	Plastična bela	Plastična providna
	210 x 255 x 97	8 (1 red)	6012 00	-	6012 05	6012 15
	340 x 317 x 97	12 + 1 (1 red)	6012 01	6012 26	6012 06	6012 16
	380 x 318 x 109	24 + 2 (2 reda)	6012 02	6012 27	6012 07	6012 17
	505 x 318 x 108	36 + 3 (3 reda)	6012 03	6012 28	6012 08	6012 18
	630 x 319 x 109	48 + 4 (4 reda)	6012 04	6012 29	6012 09	6012 19

Razvodne table od 18 do 72 modula

	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Tabla	Plastična vrata	
				Bela	Providna
	310 x 425 x 117	18 (1 row)	6070 51	6070 76	6070 71
	460 x 425 x 117	36 (2 reda)	6070 52	6070 77	6070 72
	610 x 425 x 117	54 (2 reda)	6070 53	6070 78	6070 73
	760 x 425 x 117	72 (4 reda)	6070 54	6070 79	6070 74

IP 65 razvodne table od 2 do 72 modula

	Dimenzije (mm) Visina x Širina x Dubina	Broj modula	Broj redova	Tabla sa providnim vratima
	174 x 93 x 109	2 + 1	1	6019 32
	200 x 128 x 115.6	4	1	6019 94
	200 x 164 x 115.6	6	1	6019 96
	200 x 200 x 115.6	8	1	6019 98
	282 x 340 x 141	12	1	6018 31
	432 x 340 x 161	24	2	6018 32
	622 x 340 x 161	36	3	6018 33
	282 x 448 x 141	18	1	6018 35
	432 x 448 x 161	36	2	6018 36
	622 x 448 x 161	54	3	6018 37
	822 x 448 x 161	72	4	6018 38

Ekinox e i Ekinox e S
razvodne table



Klasa II
Bela RAL 9010

Pakovanje	Katal. broj	Ekinox e - sa prikljuĉnim klemama
		IP 30 - IK 05 U saglasnosti sa NF C 61-910 i NF C 20455 Mogućnost plombiranja Samogasivost: 850 °C
10	013 01	1 modula
10	013 02	2 modula
10	013 04	4 modula
5	013 06	6 modula
10	013 98	Uvodnica za kabl za kat. br. 013 01/02/04/06


		Ekinox e S - bez prikljuĉnih klema
		IP 30 U saglasnosti sa EN 60439-3 Mogućnost plombiranja Samogasivost: 850 °C
1/50	013 56	2 modula
1/30	013 57	4 modula
1/20	013 58	6 modula

		Ekinox e S - sa prikljuĉnim klemama
1/20	013 59	6 modula

Ekinox e i Ekinox e S
razvodne table
tehniĉke karakteristike


■ Dimenzije

Ekinox e




Kat. br.	A	B	C	D
013 01	30	72	140	120
013 02	50	72	140	115
013 04	90	74	160	130
013 06	128	74	160	125

Ekinox e S



Kat. br.	A	B	C	D
013 56	52	68	120	48
013 57	87	68	120	48
013 58/59	130	68	120	48

■ Montaža



Nedbox

razvodne table za ugradnju na zid od 8 do 48 modula



6012 04 6012 03 6012 02 6012 01 6012 00

Nedbox

vrata



6012 09 6012 05 6012 19 6012 15

Pakovanje	Kat. br.	IP 40 (sa vratima) IP 30 (bez vrata) IK 07 (sa vratima) IK 05 (bez vrata)
		Klasa II Ⅱ - Bela boja RAL 9010 U saglasnosti sa EN 60439-3 Samogasivost 650 °C Materijal: Polistiren Tipovi vrata (posebno se naručuju): - plastična (bela neprovidna, plava providna) - metalna (bela) Promenljiva strana otvaranja vrata, perforirani otvori za uvod kablova Isporučuju se sa priključnim klemama

		Fiksiranje poklopca modula jednim potezom sa zavrtnjima
1	6012 00	1 red od 8 modula
1	6012 01	1 red od 12 + 1 modula

		Fiksiranje poklopca modula sa žabicama
1	6012 02	2 reda od 12 + 2 modula
1	6012 03	3 reda od 12 + 3 modula
1	6012 04	4 reda od 12 + 4 modula

		Dodatni pribor
1	014 91	Bravica ⁽¹⁾
1	013 89	Komplet za plombiranje
10	048 30	Priključci za uzemljenje
10	048 40	Vertikalni priključni blok
10	048 50	Fazni priključni blok
20	016 56	Dodatne slepe maske (6.5 modula)


Pakovanje	Kat. br.	Vrata
		Bela plastična neprovidna vrata - polikarbonat
1	6012 05	Za kat. br. 6012 00
1	6012 06	Za kat. br. 6012 01
1	6012 07	Za kat. br. 6012 02
1	6012 08	Za kat. br. 6012 03
1	6012 09	Za kat. br. 6012 04
		Plava plastična providna vrata - polikarbonat
1	6012 15	Za kat. br. 6012 00
1	6012 16	Za kat. br. 6012 01
1	6012 17	Za kat. br. 6012 02
1	6012 18	Za kat. br. 6012 03
1	6012 19	Za kat. br. 6012 04
		Bela metalna vrata
1	6012 26	Za kat. br. 6012 01
1	6012 27	Za kat. br. 6012 02
1	6012 28	Za kat. br. 6012 03
1	6012 29	Za kat. br. 6012 04

(1) Za kat. br. 6012 02/03/04

Nedbox


razvodne table za ugradnju na zid
8 do 48 modula

■ Razvodne table 2, 3 ili 4 reda od 12 modula




- A : bazni plastični deo
B : metalna šasija
C : poklopac modula
D : plastična ili metalna vrata
E : kapice za zaptivanje
F : slepe maske
G : metalna vrata
H : fiksiranje kablova
I : mesto za dodatnu sabirnicu

Deo za isecanje za uvod parapetnog kanala




Dimenzije

Prostor ispod šine




	24 mod.	36 mod.	48 mod.
A	225	350	475
B	380	505	630

■ Razvodne table 1 red od 8 ili 12 modula




- A : bazni plastični deo
B : šina
C : poklopac modula
D : plastična ili metalna vrata
E : kapice za zaptivanje
F : slepe maske
G : fiksiranje priključnih blokova
H : fiksiranje kablova

Deo za isecanje za uvod parapetnog kanala



Dimenzije



	8 mod.	12 mod.
A	225	317
B	210	240
C	195	287
D	180	150
E	14	9

Broj i raspored priključnih klemata za nulu i uzemljenje

Kat. br.	Broj modula	Otvori			
		Uzemljenje		Nula	
		1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²	1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²
6012 00	1 x 8	4	4	4	4
6012 01	1 x (12+1)	6	6	6	6
6012 02	2 x (12+1)	8	8	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾
6012 03	3 x (12+1)	15	15	12 ⁽¹⁾	12 ⁽¹⁾
6012 04	4 x (12+1)	15	15	18 ⁽²⁾	18 ⁽²⁾

(1): raspoređeno na 2 priključna bloka
(2): raspoređeno na 3 priključna bloka

Ekinox TX

razvodne table od 18 do 72 modula
18 modula u redu



6070 54 6070 53 6070 52 6070 51

Pakovanje Kat. br. Nadgradne razvodne table

Proširive table do 125 A :
- potpuno modularne
- DPX sa nosačem kat. br. 262 09 (šina postavljena u najniži položaj upotrebom kat. br. 016 30)
Isporučuje se sa IP 2x priključnim blokovima
Natična šasija za ožičavanje van razvodne table
Visina šine se može podesiti sa kitom za podešavanje kat. br. 016 30

Table

1	6070 51	1 red - 18 modula
1	6070 52	2 reda - 18 modula
1	6070 53	3 reda - 18 modula
1	6070 54	4 reda - 18 modula

Bela vrata RAL 9010

1	6070 76	Vrata za kat. br. 6070 51
1	6070 77	Vrata za kat. br. 6070 52
1	6070 78	Vrata za kat. br. 6070 53
1	6070 79	Vrata za kat. br. 6070 54

Providna vrata

1	6070 71	Vrata za kat. br. 6070 51
1	6070 72	Vrata za kat. br. 6070 52
1	6070 73	Vrata za kat. br. 6070 53
1	6070 74	Vrata za kat. br. 6070 54


Broj i raspored priključnih klemata za nulu i uzemljenje

Kat. br.	Broj modula	Broj priključnih mesta (nula+uzemljenje)
607 051	1 x 18	13
607 052	2 x 18	17
607 053	3 x 18	22
607 054	4 x 18	35

Ekinox TX

razvodne table od 18 do 72 modula
18 modula u redu


■ Dimenzije




	A	B	C
	425	310	147
	425	460	117
	425	610	117
	425	780	117

■ Ugradnja šasije i nosača za priključne blokove

- Uklanjanje šasije



- Uklanjanje šasije sa priključnim blokovima



Ekinox TX

dodatni pribor za razvodne table



016 25




016 27


Ekinox TX

dodatni pribor za razvodne table


Kit za spajanje kat. br. 016 25



Kit za podešavanje šine kat. br. 016 30



Spoj sa DLP parapetom kat. br. 016 27



Pakovanje	Kat. br.	Kit za spajanje
1	016 25	Spajanje tabli horizontalno ili vertikalno Set od 2 držača sa spojem i obezbeđenom IP 40
1	016 29	Kit za plombiranje Set od 2 poklopca priključka sa plombiranjem
1	016 48	Sa bočnom ručicom za uređaje sa bočnom montažom
1	016 30	Kit za podešavanje šine Podešavanje šine na najnižu poziciju rama za uređaje velike dubine : DPX 125, transformatori, itd. Set od 2 držača za podešavanje
1	262 99	Pribor za montažu na DIN šinu Odstojnik za modularnu opremu Postavlja se na standardnu šinu i omogućava montažu DPX uređaja i Lexic na istu ploču
1	016 27	Spojna maska Za spajanje sa DLP parapetom
1	016 45	Nosač za priključne blokove Postavlja se direktno na dno table
5	048 17	Priključni blok Prazan sa 35 otvora
5	016 40	Pljosnata šina 12 x 2 mm Pljosnata šina 12 x 2 - dužine 318 mm
10	048 19	Dužine 1 m
1	016 47	Nosači za fiksiranje Set od 4 nosača za spoljno fiksiranje tabli
1	013 90	Zaključavanje Bravica broj 850

Plexo³
IP 65 vodootporne spratne table, multifunkcionalni kanali i pribor



6018 32



6018 32 + 019 17



019 55



019 66

Samogasivost: 650°C
U saglasnosti sa standardom EN 60439-3
Vodootporne spratne table - IP 65 - IK 09 - Klasa II
Vrata i tabla kompletno reverzibilni
Uklonjiva šasija i maska od verzije sa 2 reda
2-poziciona šina za modularnu opremu
Rastojanje između šina 150 mm
Može se opremiti sa perforiranom ili punom pločom za montažu nemodularnih proizvoda
Ručica sa zaključavanjem, plombiranje maske i vrata
Materijal polistiren otporan na udarce
Boja table siva L750A, boja vrata siva R746A
Isporučuje se bez priključnih klem

Pakovanje	Kat. br.	Table 2 do 8 modula	
6	6019 32	Broj redova	Broj modula
6	6019 94	1	2 (+1)
6	6019 96	1	4
6	6019 98	1	6
		1	8

Pakovanje	Kat. br.	Table 12 modula u redu	
1	6018 31	Broj redova	Broj od 5 modula slepih maski
1	6018 32	1	1
1	6018 33	2	2
		3	2


Pakovanje	Kat. br.	Table 18 modula u redu	
1	6018 35	Broj redova	Broj od 5 modula slepih maski
1	6018 36	1	1
1	6018 37	2	2
1	6018 38	3	3
		4	3

Pakovanje	Kat. br.	Multifunkcionalni kanali	
		Isporučuje se sa spojnim elementima za povezivanje bočne strane table Za upotrebu sa tablama od 12 i 18 modula upotrebiti kit kat. br. 019 67 Može se opremiti sa kontrolnim jedinicama i priborom: P17 16 A i 32 A utičnice sa standardnom osom fiksiranja, i ugradnim IP 55 Plexo sistemom ožičavanja, Osmoz, modularnim šinama na dnu table	
		Vertikalna	
1	019 17	Za table od 2 reda	
1	019 18	Za table od 3 reda	


Pakovanje	Kat. br.	Dodatni pribor	
		Bravica	
1	019 66	N° 850	
		Spojini kit	
2	019 67	Omogućava kablovima horizontalni i vertikalni prolaz između 2 table ili multifunkcionalnog kanala uz obezbeđenu IP 65 zaštitu	
		Zaptivni kit	
1	019 68	Set od 2 zaptivna poklopca i 8 zaptivnih nosača za maske	
		Nosači	
1	019 69	Set od 4 zidna nosača	
		Slepe maske	
20	019 61	5, razdvojivo na 1/2 modula Siva R746A	
		Zaptivne kape	
1	019 55	Pakovanje sadrži 2 Ø32 mm ISO i kape, 5 Ø25 mm ISO i kape 10 Ø20 mm ISO	
		Pune ploče	
3	019 64	Za table od 12 modula	
3	019 65	Za table od 18 modula	
		Perforirane ploče	
		Omogućavaju da se DIN šina zameni sa LINA 25 pločom kada se integrišu nemodularni proizvodi	
1	019 62	Za table od 12 modula, visina 150 mm	
1	019 63	Za table od 18 modula, visina 150 mm	
		Šarke	
2	019 70	Set od 2 šarke	

napojne sabirnice i distributivni blokovi

NAPOJNE SABIRNICE OD 63 DO 90 A

• I _{sc} pik 17 kÂ 	Dužina	Univerzalna Jednopolna + nula ili jednopolna	Dvopolna	Dvopolna raspoređena na 3 faze	Tropolna	Četvoropolna
	Češljasti tip					
	1 red	049 26	049 38	049 40	049 42	049 44
	metar	049 37	049 39	049 41	049 43	049 45
	Viljuškasti tip					
	1 red	049 11	-		049 17	-
	metar	049 12	049 14		049 18	049 20

DISTRIBUTIVNI PRIKLJUČNI BLOKOVI OD 63 DO 100 A

• I _{sc} pik 17 kÂ 	Broj izlaza	Neizolovani priključni blokovi sa zavrtnjem	na nosaču	Izolovani priključni blokovi IP 2X (XXB)		
				crna	plava	zelena
	1					
	2					
	4	048 01	048 20	048 50	048 40	048 30
	6			048 16	048 15	
	8	048 03	048 22	048 52	048 42	048 32
	12		048 24	048 54	048 44	048 34
	14	048 05				
	16		048 25		048 45	048 35
	19	048 06				
	21		048 26		048 46	048 36
	24	048 07				
	33		048 28		048 48	048 38

MODULARNI DISTRIBUTIVNI BLOKOVI OD 40 DO 100 A


• I _{sc} pik 14.5 do 42 kÂ 	Maksimalna struja	Dvopolni			Četvoropolni			Priključni blokovi IP 2X		
		Broj i presek licnastih provodnika (mm²)			Broj i presek licnastih provodnika (mm²)			Dodatni izlazi (mm²)		
	(A)	Kat. br.	Ulazi	Izlazi	Kat. br.	Ulazi	Izlazi	Uzemljenje	Nula	
	40	048 81	2 x 10	11 x 4	048 85	2 x 10	11 x 4	048 34	048 44	12 x 6
	100	048 80	2 x 16	5 x 10	048 84	2 x 16	5 x 10	048 32	048 42	7 x 6

napojne sabirnice, dovodni priključci "standardni razvod"


napojne sabirnice, dovodni priključci "standardni razvod"



049 26



049 14



049 44



049 05

Standardni razvod

Pakovanje Kat. br. Češljasti tip napojnih sabirnica

Pakovanje	Kat. br.	Češljasti tip napojnih sabirnica
20	049 26	Univerzalna jednopolna (faza ili nula) Revezibilna: plava za nulu, crna za fazu Dužina Maks. broj uređaja 1 red 13 Metar 57
10	049 37	
50	049 38 ⁽¹⁾	Dvopolna 1 red 6 Metar 28
10	049 39	
3	049 40 ⁽¹⁾	Dvopolna raspoređena na 3 faze 1 red 6 Metar 28
10	049 41	
40	049 42 ⁽¹⁾	Tropolna 1 red 4 Metar 19
10	049 43	
30	049 44	Četvoropolna 1 red 3 Metar 14
10	049 45	

Viljuškasti tip napojnih sabirnica

Pakovanje	Kat. br.	Viljuškasti tip napojnih sabirnica
20	049 11	Jednopolna Dužina Maks. broj uređaja 1 red 12 Metar 57
10	049 12	
10	049 14	Dvopolna Metar 28
5	049 17	
10	049 18	Tropolna 1 red 4 Metar 19
10	049 20	

Zaštita

Pakovanje	Kat. br.	Zaštita
20	049 88	Za zaštitu neiskorišćenih priključaka sabirnice 12 modula Seče se potrebna dužina
40	049 89	
20	049 90	Zaštitna krajnja kapa Za jednopolne/jednopolne+nula Za dvopolne i tropolne Za četvoropolne
20	049 91	

Dovodni priključak

Pakovanje	Kat. br.	Dovodni priključak
20	049 05	Za univerzalne jednopolne + nula ili jednopolne napojne sabirnice Priključak: 4 do 25 mm ² - IP 2X
20	049 06	


Tehničke karakteristike

	Tip napojne sabirnice	Maks. broj uređaja	Maks. broj modula	Poprečni presek (mm ²)	Dozvoljena struja: 1 centralna tačka napajanja	2 tačke napajanja
Jednopolna ili jednopolna+nula	1 red	13	13	16 ²	80	100
	Metar	57	57			
Dvopolna	1 red	6	12	16 ²	63	90
	Metar	28	56			
Dvopolna raspoređena na 3 faze	1 red	6	12	16 ²	63	90
	Metar	28	56			
Tropolna	1 red	4	12	16 ²	63	90
	Metar	19	57			
Četvoropolna	1 red	3	12	16 ²	63	90
	Metar	14	56			

Upotreba napojnih sabirnica



Univerzalna jednopolna sabirnica za fazu+nulu

- jedna strana plava za nulu
- druga strana crna za fazu




Dovodni priključak

Priključak za napajanje sa zadnje strane napojne sabirnice
Priključak za napajanje sa prednje strane napojne sabirnice
Za sve uređaje sa pokretnim kavezim stezaljkama tipa Lexic
Za sve uređaje sa fiksnim kavezim stezaljkama




Četvoropolna napojna sabirnica



(1) Opremljeno sa zaštitnom krajnjom kapom

distributivni priključni blokovi



Standardni razvod

Pakovanje	Kat. br.	
10	048 01	
10	048 03	
10	048 05	
10	048 06	
10	048 07	
10	048 20	
10	048 22	
10	048 24	
10	048 25	
10	048 26	
10	048 28	
10	048 50	048 40
10	048 52	048 42
10	048 54	048 44
10	-	048 45
10	-	048 46
10	-	048 48
10	Uzemljenje (zelena)	
10	048 30	
10	048 32	
10	048 34	
10	048 35	
10	048 36	
10	048 38	

Distributivni priključni blokovi

U saglasnosti sa standardom IEC 60998-2-1
Spremno za ugradnju (zavrtnji nisu stegnuti)
100 A maks. - 400 V~ sa dovodnim
priključkom 25 mm²
80 A maks. - 400 V~ sa dovodnim
priključkom 16 mm²

Priključni blok sa zavrtnjem

Montaža sa zavrtnjem Ø M4

Broj priključaka		Dužina (mm)
6 do 25 ²	1.5 do 16 ²	
1	4	45
1	8	73
1	14	122
1	19	157
1	24	192

Priključni blok na nosaču

Isporučuje se sa Duplix⁽¹⁾ oznakama

Broj priključaka		Dužina (mm)
6 do 25 ²	1.5 do 16 ²	
-	4	47
-	8	75
1	12	113
1	16	141
1	21	176
1	33	276

IP 2X priključni blokovi

Broj priključaka		Dužina (mm)
10 do 35 ²	6 do 25 ²	
1	5	62
Broj priključaka		Dužina (mm)
6 do 25 ²	1.5 do 16 ²	
-	4	47
-	8	75
1	12	113
1	16	141
1	21	176
2	33	276

Nosači za priključne blokove

1	048 10	Nosač za postavljanje do 4 IP 2x priključnih blokova istih veličina
5	048 11	Univerzalni nosač za montažu na L ili U šinu
5	048 17	Nosač sa 35 otvora za prihvatanje priključnih blokova sa montažom sa zavrtnjem Dužina: 276 mm
10	048 19	Ravna sabirnica 12 x 2 Dužina: 1 m

(1) Svaki priključak sadrži:
- 2 zelene Duplix oznake za uzemljenje
- 2 plave Duplix oznake N
- 2 crvene Duplix oznake L

distributivni priključni blokovi


Montaža na nosač

Na 12 x 2 ravne sabirnice




Na nosač za priključne blokove kat. br. 048 17
Omogućava da se realizuje tačan broj priključaka

Primer:




Univerzalni nosač kat. br. 048 11

Montaža na L ili U šinu, prihvata sve tipove priključnih blokova



Na nosač priključnih blokova kat. br. 048 10

Mogućnost formiranja 2P, 3P ili 4P blokova sa IP 2x priključnim klemama



modularni distributivni blokovi
40 i 100 A



048 80



048 84

Konekcija sa ili bez Starfix hilzni (str. 376)
Samogasivost, u saglasnosti sa standardom EN 60695-2-11: 960 °C na aktivnim delovima nosača


Pakovanje	Kat. br.	Monoblok modularni distributivni blokovi						
		Montaža na 3 šinu ili montažnu ploču sa 2 zavrtnja Sadrže izolovanu zadnju ploču i providne zaštitne poklopce Svaka sabirnica se može označiti upotrebom CAB 3 oznaka Mogućnost dodavanja IP 2X priključnih blokova (osim kat. br. 048 77)						
		Dvopolni Sadrže 2 sabirnice						
		Struja (A)	Broj priključaka po polu	Priključak provodnika (mm ²)		Isc pik (kA)	Icw (kA)	Broj modula
				Puni	Licnasti			
5	048 81	40 A	11 2	1.5 do 4 6 do 16	0.75 do 4	20	3	6 4 do 10
10	048 80	100 A	5 2	2.5 do 10 10 do 25	1.5 do 10 6 do 16	20	4.5	4
		Četvoropolni Sadrže 4 sabirnice						
5	048 85	40 A	11 2	1.5 do 4 6 do 16	0.75 do 4 4 do 10	20	3	6
10	048 84	100 A	5 2	2.5 do 10 10 do 25	1.5 do 10 6 do 16	20	4.5	4

modularni distributivni blokovi


U saglasnosti sa standardom EN 60947-1
Izolacioni napon u saglasnosti sa standardima EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V
Impulsni napon (Uimp): 8 kV - Stepen čvrstoće: 3
Upotreba u DC aplikacijama: bez ograničenja
Samogasivost 960°C na aktivnim delovima nosača

■ Monoblok modularnih distributivnih blokova

Dvopolni i četvoropolni 40 - 100 A,
Kat. br. 048 80/81/84/85




Kat. br.	Širina (mm)
048 80	70
048 81	105
048 84	70
048 85	105



■ Upotreba IP 2X priključnih blokova (str. 468)

Modularni distributivni blokovi	IP 2X priključni blokovi	Vrednosti	
		Napon	Struja
048 80	048 32 ⁽¹⁾	400 V	80 A
048 81	048 34 ⁽¹⁾	400 V	40 A
048 84	048 42 ⁽²⁾	400 V	80 A
048 85	048 44 ⁽²⁾	400 V	40 A



048 80 + 048 32

(1) $\perp$
(2) Nula